



MYSAFE USB 3.0 M.2 SSD EXTERNAL CASE



User guide • Gebrauchsanweisung • Mode d'emploi
Manual de instrucciones • Manuale
Uživatelská příručka • Instrukcje obsługi
Uživatelská příručka • Vartotojo vadovas
Handleiding

P/N: MYSAFEM2

EN Please read the entire instruction manual carefully. Detailed manual is available on our website www.i-tec.cz/en/ in the tab „Manuals, drivers“. In case of any issues, please contact our technical support at: support@itecproduct.com

DE Bitte lesen Sie das gesamte Handbuch sorgfältig durch. Die ausführliche Gebrauchsanweisung ist auch auf unserer Webseite www.i-tec.cz/de/ unter „Benutzerhandbücher, Treiber“ bei diesem Produkt zu finden. Wenn Sie Probleme haben, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team unter: support@itecproduct.com

FR Veuillez lire attentivement le manuel dans son intégralité. Un manuel détaillé est disponible sur notre site www.i-tec.cz/fr/ sous l'onglet "Manuels, pilotes". Si vous avez des problèmes, veuillez contacter notre équipe support à support@itecproduct.com

ES Por favor, lea atentamente todo el manual. El manual detallado está disponible en nuestro sitio web, www.i-tec.cz/es/ bajo la pestaña "Manuales y controladores" de este producto. Si tiene algún problema, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte en support@itecproduct.com

IT Leggere attentamente tutto il Libretto d'uso. Il Libretto d'uso è a disposizione anche sulla scheda "Manuali e strumenti" del nostro sito web: www.i-tec.cz/it/. In caso di problemi rivolgersi al supporto tecnico: support@itecproduct.com

CZ Prosíme o pečlivé přečtení celého manuálu. Podrobný manuál je k dispozici na našem webu www.i-tec.cz v záložce „Manuály, ovladače“ u tohoto produktu. V případě problémů se můžete obrátit na naši technickou podporu: support@itecproduct.com

PL Upewnij się, że uważnie przeczytałeś instrukcji obsługi. Szczegółowy podręcznik jest dostępny na naszej stronie internetowej www.i-tec.cz/pl/ w zakładce "Instrukcje, sterowniki". W razie jakichkolwiek problemów, skontaktuj się z naszym serwisem pod adresem: support@itecproduct.com

SK Prosíme o dôkladné prečítanie celého manuálu. Podrobný manuál je k dispozícii tiež na našom webe www.i-tec.cz v záložke „Manuály, ovladače“ pri tomto produkte. V prípade problémov sa môžete obrátiť na našu technickú podporu: support@itecproduct.com

LT Prašome įdėmiai perskaityti visą vadovą. Išsamų vadovą galite rasti mūsų svetainėje www.i-tec.cz/en/ šio produkto skyrelyje „Manuals, drivers“. Iškilus problemoms galite susisiekti su mūsų technine pagalba: support@itecproduct.com

NL Wij vragen u vriendelijk om de volledige handleiding zorgvuldig door te lezen. Een gedetailleerde handleiding van dit product is beschikbaar op onze website www.i-tec.cz/nl/ onder het tabblad "Handleidingen en drivers". Mochten er zich problemen voordoen kunt u contact opnemen met ons supportcenter via support@itecproduct.com.

MySafe USB 3.0

M.2 SSD External Case



ENGLISH.....	06-08
DEUTSCH.....	09-11
FRANÇAIS.....	12-15
ESPAÑOL.....	16-18
ITALIANO.....	19-21
ČESKY.....	22-24
POLSKI.....	25-27
SLOVENSKY.....	28-30
LIETUVOS.....	31-33
NEDERLANDS.....	34-36
WEEE.....	37-39
Declaration of Conformity.....	40-42
FCC.....	43

10. Proběhne naformátování HDD. Doba formátování je závislá na velikosti HDD, poté je HDD v systému viditelný.

OBSAH BALENÍ

- Externí rámeček pro M.2 disk
- USB 3.0 kabel (35cm)
- Šroubovák
- Uživatelská příručka

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Nevystavujte extrémním teplotám a vlhkosti vzduchu.
- Používejte zařízení na plochých podložkách – vyvarujete se tím sklouznutí a pádu na zem.
- Ušchovejte manuál pro pozdější možné použití.

V součinnosti se servisním oddělením:

- Ověřte funkčnost po pádu do vody nebo na zem.
- Ověřte funkčnost při prasknutí krytu.
- Reklamujte zařízení nefungující dle manuálu.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

K dispozici na našem webu www.i-tec.cz v záložce „FAQ“ u tohoto produktu.

SPECYFIKACJA

- Zewnętrzna obudowa USB 3.0 na dyski M.2 B-Key SATA Based SSD (NGFF)
- Interfejs: 1x USB 3.0
- Kompatybilność z dyskami M.2 B-Key SATA Based SSD (NGFF) typu 2230, 2242, 2260, 2280
- Wsteczna kompatybilność z USB 2.0
- Prędkość transferu: SuperSpeed (5 Gbps) / HighSpeed (480 Mbps) / FullSpeed (12 Mbps) / LowSpeed (1.5 Mbps)
- Plug & Play
- Aktywna dioda LED sygnalizuje status obudowy (świeci – podłączenie, miganie – w trakcie zapisu/odczytu)
- Zasilanie 5V, 900mA
- Waga: 44 g
- Wymiary: 110 x 40 x 9 mm

WYMAGANIA SYSTEMOWE

- Windows 7/8/8.1/10 32/64bit, macOS 10.x oraz nowsze – automatyczna instalacja sterowników z systemem.
- Wolny port USB (aby uzyskać maksymalną prędkość dysku M.2 zalecamy korzystanie z wolnego portu USB 3.0).

INSTALACJA DYSKU M.2

Postępuj wg poniższej instrukcji:

1. Odkręć 2 śrubki z obudowy po stronie ze złączami i zdejmij przykrywkę.
2. Wyjmij płytę główną.
3. Umieść dysk M.2 aby złącze dysku pasowało do złącza M.2. Przykręć dysk do płyty głównej przeciwną stroną. Umieść płytę główną razem z dyskiem M.2 w obudowie i przykręć śrubki.

4. Podłącz kabel USB do obudowy. Można zacząć używać urządzenia.

INSTALACJA PROGRAMOWA

Windows 7/8/10 32/64bit LUB macOS 10.x oraz nowsze

Po podłączeniu do komputera system sam automatycznie wykryje urządzenie i zainstaluje sterowniki.

Uwaga: Powierzchnia obudowy podczas jej pracy może nagrzewać się. Jest to normalna właściwość i nie oznacza defektu. Nagrzewanie spowodowane jest chłodzeniem elektroniki wewnątrz obudowy. Zalecamy aby obudowa nie była przykrywana innymi rzeczami.

Uwaga: W celu zapewnienia prawidłowej pracy urządzenia należy w pierwszej kolejności sformatować dysk. Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami.

FORMATOWANIE NOWEGO DYSKU

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy "Komputer"
2. Wybierz „Zarządzaj”.
3. Kliknij na „Zarządzanie dyskami”.
4. Wybierz zaznaczony dysk „Nieprzypisany” lub „Niezainicjowany” z odpowiednią pojemnością (pokazywana wartość jest nieznacznie niższa).
5. Umieszczony dysk nie jest zainicjowany, kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym obszarze i wybierz „Zainicjuj dysk”.
6. Kliknij prawym przyciskiem myszy na obszar dysku i wybierz "nowy wolumen prosty" i kliknij "Dalej”.
7. Ustaw rozmiar wolumenu na maksimum, a następnie kliknij "Dalej”.

8. Wybierz „Przypisz literę dysku” i kliknij „Dalej”.
9. Wybierz „Format wolumenu z następującymi ustawieniami” (pozostaw ustawienia domyślne). Kliknij „Dalej” i „Zakończ”.
10. HDD zostanie sformatowany. Czas formatowania zależy od pojemności dysku; po sformatowaniu dysk będzie widoczny w systemie.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Obudowa zewnętrzna na dyski M.2
- Kabel USB 3.0 (35cm)
- Śrubokręt
- Instrukcja

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Nie narażać na działanie wysokich temperatur i wysokiej wilgotności.
- Używać urządzenia na powierzchniach płaskich w celu uniknięcia upadku.
- Zachować instrukcję do ewentualnego późniejszego użycia.

We współpracy z działem serwisu:

- Sprawdzić funkcjonalność po upadku do wody lub na twardą powierzchnię
- Sprawdzić funkcjonalność gdy obudowa uległa uszkodzeniu
- Odesłać urządzenie gdy nie pracuje zgodnie z instrukcją.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Dostępne na naszych stronach www.i-tec.cz/pl w zakładce „FAQ” przy niniejszym produkcie.