

Informacja Alarm Domowy - Pakiet Startowy

Syrena wewnętrzna



Syrena emituje cichy sygnał dźwiękowy po wprowadzeniu komendy i sygnał alarmowy o natężeniu 110 dB w przypadku wykrycia potencjalnego wtargnięcia. Syrenę najlepiej jest umieścić w centralnym punkcie domu/mieszkania, w takiej odległości od wejścia głównego, by dźwięk syreny był przy nim słyszalny. Syrenę można ustawić na półce lub na meblu, najlepiej wysoko nad podłogą, lub zamontować bezpośrednio na ścianie.



Maksymalnie 200 metrów

4x D-2 lata



Wewnątrz

Wymiana baterii

Montaż na ścianie



Zdejmij pokrywkę syreny przesuwając ją w kierunku wskazanym strzałką. Usunąć osłonę czterech baterii i wymienić je.



Zdejmij pokrywę syreny i przykręć ją do ściany korzystając z dwóch otworów montażowych (wkręty nie są dołączone do zestawu).

Czujnik ruchu



Koniec z fałszywymi alarmami! Czujnik ruchu ignoruje zwierzęta ważące mniej niż 25 kg / 55 funtów. Urządzenie przeznaczone jest do eksploatacji wewnątrz pomieszczeń. Można je z łatwością umieścić na meblu lub na ścianie.



Maksymalnie 200 metrów

1x CR123A-2 lata



Wewnątrz

Wymiana baterii



Aby wymienić baterie wystarczy zdejmąć pokrywę komory baterii.

Czyszczenie

Czujnik ruchu należy czyścić wilgotną ściereczką.

Czujnik IntelliTAG™



Czujnik drgań i otwarcia

Wykrywanie i powiadomianie o wtargnięciu. Dzięki długoletnim badaniom opatentowana technologia IntelliTAG™ jest w stanie dokonać rozróżnienia pomiędzy zwykłymi przyczynami wibrowania drzwi lub okien, takimi jak odbicie piłki od drzwi, a faktyczną próbą włamania. Czujniki IntelliTAG™ mogą być stosowane do zabezpieczenia drzwi lub okien dowolnego rodzaju. Po uzbrojeniu systemu próba włamania spowoduje natychmiastowe zadziałanie syreny alarmowej oraz przesłanie powiadomienia na smartfon użytkownika. Jeśli użytkownik zapomni rozbroić system, delikatne otwarcie drzwi spowoduje odtworzenie przez syrenę 30-sekundowego, przyjaznego alarmu muzycznego. Jeśli w ciągu tych 30 sekund system nie zostanie rozbrojony, syrena zostanie automatycznie aktywowana.



Maksymalnie 200 metrów

1x AAAA-1 rok



Wewnętrznie i na zewnątrz (IP54)



Wymiana baterii

W celu dokonania wymiany baterii wystarczy zdejmąć pokrywę czujnika IntelliTAG™ i ją wymienić.

Klucz zbliżeniowy (Key Fob)



Maksymalnie 50 metrów

1x CR2032-1 rok



Uzbrajanie alarmu



Rozbrajanie alarmu



Aktywowanie trybu nocnego



Przycisk paniki (panic)



Wymiana baterii

Należy otworzyć pokrywę klucza zbliżeniowego (key fob) obracając ją i wymienić baterię.

Syrena zewnętrzna



Podczas próby włamania, zewnętrzna syrena emituje sygnał dźwiękowy o poziomie natężenia dźwięku 112 dB i aktywuje lampę błyskową, aby odstraszyć intruzów. Syrena powinna być zamontowana na ścianie zewnętrznej na wysokości co najmniej 2,50 metra od podłoża.




Maksymalnie 200 metrów

4x D-2 lata



Zewnątrz

Wymiana baterii




Zdejmij zamontowaną na ścianie syrenę używając śrubokręta (naciśnij i przekręć syrenę). Otwórz pokrywę baterii w kierunku wskazanym przez strzałkę i wymień baterie.

Montaż do ściany



Uważnie przeczytaj etapy instalacji w aplikacji «Somfy Protect» przed zamontowaniem podstawy syreny do ściany.


Instalacja alarmu Somfy Home Alarm



Pobierz bezpłatną aplikację «Somfy Protect» i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Idź dalej z kamerą bezpieczeństwa Somfy

Dopełnij swój alarm Somfy Home Alarm kamerą bezpieczeństwa Somfy. Przez cały czas obserwuj swój dom i rodzinę. Dzięki wyjątkowej, zmotoryzowanej osłonie obiektywu, bądź zawsze pewny, że twoja prywatność jest także chroniona.



Potrzebujesz pomocy?

Wsparcie i Wsparcie w Najczęściej
Zadawanych Pytaniach (FAQS)
www.somfyprotect.com/support

Informacje techniczne

Link*

- Obsługiwane protokoły komunikacyjne: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 GHz (e.r.p.<100 mW) (Open, WEP, WPA2, tryb mieszany WPA/WPA2)
- Bluetooth LE (2,4 GHz) (e.r.p.<2,5mW)
- Możliwość współpracy z maksymalnie 50 czujnikami IntelliTAG™ / czujnikami ruchu, 50 kluczami zbliżeniowymi (key fobs), 2 syrenami wewnętrznymi, 2 syrenami zewnętrznymi, 2 wzmocniaczami sygnału radiowego oraz 10 urządzeniami wideo
- Ciągły monitoring łączności radiowej z syreną i czujnikami IntelliTAG™
- Wykrywanie zakłóceń komunikacji radiowej / Szyfrowana komunikacja radiowa
- Wbudowany akumulator awaryjny zapewniający pracę w przypadku awarii zasilania (przez maksymalnie 6 godzin)
- Wymiary/waga: 89 x 30 mm / 132 g
- Temperatura robocza: 0-45° C
- Bezpłatna sieć awaryjna SomfyAround™ wykorzystywana w przypadku awarii Internetu
- LPWA 868MHz (e.r.p.<25mW)

Czujnik IntelliTAG™*

- Odległość eksploatacyjna sterowania bezprzewodowego do 200 m od urządzenia Somfy Link (w otwartym terenie)
- 1-letnia żywotność baterii (1x bateria alkaliczna AAA)
- Ochrona przed naruszeniem integralności
- Możliwość zastosowania wewnątrz lub na zewnątrz budynku (stopień ochrony IP54), pasuje do każdego rodzaju drzwi lub okna
- Wymiary/waga: 60 x 28 x 13,5 mm / 28 g
- Temperatura robocza: 0-45° C

Czujnik ruchu*

- Odległość eksploatacyjna sterowania bezprzewodowego do 200 m od urządzenia Somfy Link (w otwartym terenie)
- 2-letnia żywotność baterii (1x CR123A)
- Kąt detekcji ruchu: 130°
- Ochrona przed naruszeniem integralności
- Wymiary/waga: 47 mm x 47 mm / 55 g
- Temperatura robocza: 0-45° C

Klucz zbliżeniowy (key fob)

- Odległość eksploatacyjna sterowania bezprzewodowego do 50 m od urządzenia Somfy Link (w otwartym terenie)
- Bluetooth LE (2,4 GHz) (e.r.p.<2,5mW)
- 1-letnia żywotność baterii (1x bateria litowa CR2032)
- Wymiary/waga: 34 x 10 mm / 12 g
- Temperatura robocza: 0-45° C

Syrena wewnętrzna*

- Odległość eksploatacyjna sterowania bezprzewodowego do 200 m od urządzenia Somfy Link (w otwartym terenie)
- 2-letnia żywotność baterii (4x bateria alkaliczna D)
- Ochrona przed naruszeniem integralności
- Wymiary/waga: 175 x 45 mm / 985 g
- Temperatura robocza: 0-45° C

Syrena zewnętrzna*

- Odległość eksploatacyjna sterowania bezprzewodowego do 200 m od urządzenia Somfy Link (w otwartym terenie)
- 2-letnia żywotność baterii (w otwartym terenie)
- Ochrona przed naruszeniem integralności
- Użytkowanie na zewnątrz
- Wymiary/Waga: 220 x 55 mm / 1200 g
- Temperatura robocza – 10° / 45° C

* Radio Somfy Protect (868.1 – 869.5 MHz) (e.r.p.<25 mW)

somfy®
Home Alarm