



Baseus Super Energy Ultra Car Jump Starter

Instrukcja obsługi

Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi przed użyciem produktu.

Parametry Produktu:

Nazwa: Super Energy Ultra 3000A Car Jump Starter

Model: C00251400111-00

Kolor Czarny

Pojemność: 26800 mAh / 99.2Wh

Pojemność znamionowa: 15840 mAh (5V/6A)

Współczynnik konwersji energii $\geq 75\%$

Wejście:

USB-C: 5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, 20V/5A 100W (Max)

DC1: 12V/10A, 20V/6A 120W (Max)

Wyjście:

USB-C: 5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, 20V/5A

USB-A1/2: 5V/3A

USB-A1+USB-A2: 5V/3A

DC2: 12V/10A

USB-C+USB-A1/2+DC2: 60W+15W+60W=135W

USB-C+USB-A1/2: 5V/6A

Napięcie startowe: 12Vdc

Prąd startowy: 1000A

Prąd szczytowy: 3000A

Materiał ABC+PC

Waga około 1,2 kg

Wymiary 172 x 134 x 49 mm

Opis produktu:

Ten produkt to awaryjne źródło zasilania, które może zapewnić awaryjny zapłon samochodu, którego nie można uruchomić z powodu rozładowanego akumulatora. Posiada również port ładowania 5V/3A i może być używany do ładowania większości telefonów komórkowych i tabletów.

Zawartość zestawu:

- Powerbank / rozrusznik
- Kabel rozruchowy
- Kabel USB

Instrukcja rozrusznika:

1. Włóż inteligentny klips zapłonowy do interfejsu jumpstartera, a czerwone i zielone światła zaczną migać na przemian.
2. Otwórz maskę samochodu i odpowiednio przypnij klipsy do akumulatora samochodowego (biegun dodatni klipsa odpowiada biegunowi dodatniemu akumulatora samochodowego, a biegun ujemny klipsa do bieguna ujemnego akumulatora).
3. Wróć do samochodu i uruchom silnik.
4. Odłącz urządzenie natychmiast po uruchomieniu samochodu

Informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu:

Prosimy o zapoznanie się z dalszą instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia.

1. Należy pamiętać o sprawdzeniu pozostałej mocy rozrusznika. **NIE UŻYWAJ** rozrusznika do rozruchu samochodu, gdy pozostała pojemność jest mniejsza niż 50% lub gdy jest on jeszcze gorący.
2. Należy upewnić się, że końcówka ECS jest prawidłowo włożona do portu rozrusznika. W przeciwnym razie działanie rozrusznika może ulec uszkodzeniu i może dojść do stopienia się trwałej części urządzenia.

3. Nie należy używać rozrusznika do uruchamiania samochodu z dużą częstotliwością, odstęp czasowy pomiędzy próbami rozruchu musi być dłuższy niż 30s.
4. Odłącz klemę akumulatora od urządzenia rozruchowego i pojazdu natychmiast po każdej próbie rozruchu.
5. Jeśli nie możesz uruchomić samochodu, sprawdź czy klemy są właściwie podpięte. Akumulator musi być czysty. Użyj rozrusznika ponownie po wyczyszczeniu akumulatora. Jeżeli po 3 próbach samochód nie został uruchomiony, należy przerwać uruchamianie samochodu. W przeciwnym razie produkt może ulec uszkodzeniu.
6. Trzymaj produkt z dala od wysokiej temperatury, silnego światła lub pola magnetycznego. Jeśli do rozrusznika się woda, poczekaj aż wyschnie i użyj go ponownie.
7. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody osobiste i majątkowe spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.
8. Dezintegracja produktu przez osoby nieprofesjonalne jest surowo zabroniona.
9. Trzymać z dala od urządzeń domowych lub obciążeń przekraczających dopuszczalną moc wyjściową produktów (bez zabezpieczenia obwodu wyjściowego).
10. Należy unikać intensywnych działań fizycznych, takich jak uderzanie, rzucanie, deptanie, ściskanie itp.

Uwaga: Przestrzegaj powyższych zasad w celu uniknięcia pożaru, porażenia prądem oraz innych szkód i obrażeń.

Środki ostrożności

1. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
2. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
3. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
4. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
5. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min. 1m od innych obiektów.
6. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
7. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
8. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugastenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.