

Instrukcja obsługi

BW-S27

BlitzWolf BW-S27

Stacja ładująca 160 W

4 porty USB C + 2 porty USB A + ładowanie bezprzewodowe

Wprowadzenie produktów

Ten produkt to bezprzewodowa ładowarka z 6-portowym wyjściem DC i Qi15W.

Część DC wykonana jest z nowych materiałów półprzewodnikowych, o łącznej mocy wyjściowej 160W.

Produkt posiada rozbudowane funkcje, bogate interfejsy (4Type-C+2USB-A+Qi15W).

kompletne protokoły szybkiego ładowania i obsługuje QC4+, PD3.0, QC3.0, QC2.0, QC2.0, PPS, SCP, FCR, AFC, PE+ i inne cechy. Typ C1 obsługuje maksymalną moc wyjściową 65 W (20 V/3,25 A) i może zapewnić szybkie ładowanie laptopów PD z pełną prędkością. Gdy ładowanych jest jednocześnie 6 portów, modele Type-C1 PD65W i Type-C2 PD45W mogą nadal ładować laptopy. Może zapewnić szybkie ładowanie PD dla laptopów Apple, jednocześnie obsługując szybkie ładowanie dla Apple 27 W, Apple 20 W, Samsung 40 W (PPS: 10V4A), Samsung 25 W, Xiaomi 27 W, Huawei SCP 22,5 W, i inne telefony komórkowe. Może osiągnąć szybkie ładowanie telefonów komórkowych i laptopów, z wbudowanym przetężeniem, przepięciem. Wiele obwodów zabezpieczających, takich jak ochrona temperaturowa.

Parametry produktu

·Model No.: 828W

·Wejście: AC 100-240V/50-60Hz

·Wyjście: 160W

·C1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A PPS:3.3-11V/5A, 65W(Max)

·C2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A PPS:3.3-11V/4A, 45W(Max)

·A1/A2: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 18W(Max)

·C3: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A PPS:3.3-11V/3A, 30W(Max)

- C4: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A, 20W(Max)
- C2+A1; 12W+12W
- A2+C3: 12W+12W
- C1+C2+C3+C4: 65W+45W+30W+20W 160W(Max)
- Qi wyjście: 15W/ 10W/ 7.5W/ 5W

Zawartość opakowania

- Ładowarka*1
- Instrukcja obsługi*1
- Przewód zasilający*1

Funkcja ładowania bezprzewodowego

Do normalnego użytkowania wymagany jest telefon komórkowy z funkcją ładowania bezprzewodowego.

Środkowa pozycja telefonu powinna pokrywać się ze środkową pozycją na etykiecie ładowania bezprzewodowego, bez przesuwania, a telefonu nie należy przesuwac podczas ładowania.

Temperatura pracy

Temperatura środowiska przechowywania w obszarach nietropikalnych poniżej 2000 m

Wysokość: -20°C do 40°C

Środki ostrożności

- (1) Nie należy przechowywać produktu w wysokiej temperaturze, silnym świetle i silnym polu magnetycznym. Nie należy umieszczać go w innych trudnych warunkach, takich jak źródło ognia. Jeśli do urządzenia dostanie się woda, należy je wysuszyć w naturalny sposób i użyć ponownie.
- (2) Niewłaściwe użytkowanie produktu może łatwo spowodować jego uszkodzenie lub zagrazić bezpieczeństwu osób i mienia.
- (3) Konsument ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i majątkowe wynikające z niewłaściwego użytkowania wbrew instrukcji obsługi lub zignorowania ostrzeżenia, za które nasza firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej.
- (4) Demontaż tego produktu przez osoby nieprofesjonalne jest surowo zabroniony.
- (5) Należy unikać używania urządzeń gospodarstwa domowego lub obciążeń przekraczających prąd wyjściowy tego produktu (brak wyjścia z powodu zabezpieczenia obwodu).
- (6) Należy unikać intensywnych działań fizycznych, w tym uderzania, rzucania, deptania, ściskania itp.

- (7) Należy pamiętać, że ładowarka nadaje się do użytku wyłącznie w pomieszczeniach i w suchym, nie wilgotnym środowisku.
- (8) Jeśli reklamowana moc ładowania nie zostanie osiągnięta, nie można tego przypisać wyłącznie urządzeniu”, można to przypisać efektom jakości innych komponentów, takich jak jakość kabli ładujących.

Deklaracja dotycząca toksycznych lub niebezpiecznych substancji i pierwiastków zawartych w produktach elektronicznych

Część	Toksyczne lub niebezpieczne substancje i pierwiastki					
	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr-VI)	Polibromowane bifenyle (PBB)	Polibromowane Etery Difenylowe (PBDE)
PCB	×	○	○	○	○	○
Plastic	○	○	○	○	○	○
Metal	×	○	○	○	○	○
Akcesoria	○	○	○	○	○	○

O:Wskazuje, że zawartość substancji toksycznych i niebezpiecznych we wszystkich materiałach jednorodnych jest poniżej wymagań granicznych określonych w normie IEC 62368-1:2018, CSA/UL 62368-1:2019, EMC(2014/35/UE), LVD(2014/35/UE), ROHS(2011/65/UE).

X: Wskazuje, że zawartość substancji toksycznych i niebezpiecznych przekracza wymagania graniczne określone w normach IEC 62368-1:2018, CSA/UL 62368-1:2019, EMC(2014/35/UE), LVD(2014/35/UE), ROHS (2011/65/UE) w co najmniej jednym jednorodnym materiale części.

Informacje podane w tym formularzu opierają się na danych dostarczonych przez dostawcę i są zgodne z wynikiem wykrywania ROHS.

Wymagania środowiskowe. Na obecnym poziomie technologicznym użycie wszystkich toksycznych i niebezpiecznych substancji lub elementów jest kontrolowane do najniższego poziomu, ale przestrzegana jest odporność na dyrektywę ROHS UE.

* Limit ochrony środowiska wynosi 5 lat.

Należy przestrzegać powyższych instrukcji bezpieczeństwa, w przeciwnym razie może dojść do pożaru, porażenia prądem, uszkodzenia lub innych szkód.

Producent: EWORLDDHOME LIMITED

Adres: Room 1505, 15/F., Hing Yip Commercial Centre, 272-284 Des Voeux Road Central, Hong Kong

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.