

■ Specyfikacja klawiatury

Liczba klawiszy: 81
Typ przełącznika: Dostosowany liniowy smarowany osi
Żywotność klawisza: 50 milionów razy
Skok roboczy: 3.6±0.3 mm
Obciążenie robocze: 47±5 gf
Długość kabla: PVC3.5*1.8 M
Rozmiar klawiatury: 332*144.6*44 mm
Obsługiwane systemy: Win10, Win11, Android, Mac i inne systemy operacyjne

Polski

Waga klawiatury: 780±5 g
Napięcie robocze: 3.7 V±0.5 V
Pojemność baterii: 4000 mAh
Czas ładowania: 5 godzin
Żywotność baterii: 20 godzin
Prąd roboczy: <200 mA
Typ interfejsu: TYPE-C

■ Funkcja łączona przycisków

FN+	Q	Naciśnij krótko, aby przełączyć się na sieć bezprzewodową 1, naciśnij długo, aby sparować sieć bezprzewodową 1	Po wybraniu BT na klawiaturze naciśnij FN+Q/W/E, aby przejść do trybu bezprzewodowego, długie naciśnięcie klawisza kombinacji FN+Q/W/E przez 3 sekundy, klawiatura przejdzie w stan parowania, niebieska/zielona/czerwona lampka wskaźnika szybko miga, a lampka wskaźnika pozostaje włączona przez 3 sekundy po połączeniu. Po 30 sekundach, gdy sparowanego urządzenia nie można znaleźć, lampka wyjścia z trybu parowania zgaśnie, a klawiatura przechodzi w tryb uśpienia.
	W	Naciśnij krótko, aby przełączyć się na sieć bezprzewodową 2, naciśnij długo, aby sparować sieć bezprzewodową 2	
	E	Naciśnij krótko, aby przełączyć się na sieć bezprzewodową 3, naciśnij długo, aby sparować sieć bezprzewodową 3	
	R	Krótkie naciśnięcie, aby przełączyć się na 2.4G, długie naciśnięcie na parowanie 2.4G	Po wybraniu przez klawiaturę 2.4G naciśnij FN+R, aby przejść do trybu 2.4G, a następnie naciśnij FN+R przez 3 sekundy, aby przejść do trybu parowania, włącz odbiornik, kontrolka zacznie szybko migać, wyjdź z parowania po pomyślnym sparowaniu, kontrolka trybu pozostanie włączona przez 3 sekundy, a po 30 sekundach, gdy nie można znaleźć sparowanego urządzenia, kontrolka wyjściowa z trybu parowania zgaśnie, a klawiatura przejdzie w tryb uśpienia.

FN+

Klawisz kombinacji	Funkcja WIN	Funkcja MAC (pojedyncze naciśnięcie)	Opis
F1	Ten komputer	Zmniejsz jasność ekranu	Wybór przełącznika MAC/WIN
F2	Strona główna	Zwiększ jasność ekranu	
F3	Kalkulator	Kontroler wielozadaniowy	
F4	E-mail	Lista programów	
F5	Odtwarzacz	Brak	
F6	Zatrzymaj odtwarzanie	Brak	
F7	Poprzedni utwór	Poprzedni utwór	
F8	Odtwórz/wstrzymaj	Odtwórz/wstrzymaj	
F9	Następny utwór	Następny utwór	
F10	Wycisz	Wycisz	
F11	Zmniejsz głośność	Zmniejsz głośność	
F12	Zwiększ głośność	Zwiększ głośność	
HOME	End	End	
DEL	INS	INS	
PGUP	PrtSc	PrtSc	
PGDN	Pause	Pause	
ECS	Dostęp do sterownika internetowego jednym kliknięciem		
BAKSPACE	Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy Reset	Podświetlenie klawiatury miga trzy razy, aby wskazać	

■ Sterowanie oświetleniem

FN+	↵	Przełącznik koloru podświetlenia klawiatury	(Sekwencja: kolorowe, czerwone, pomarańczowe, żółte, zielone, cyjanowe, niebieskie, fioletowe, białe)
	Enter	Przełącznik efektu podświetlenia klawiatury	19 rodzajów efektów świetlnych, domyślnie dryfowanie z przepływem.
	Shift-R	Przełącznik efektu podświetlenia LOGO klawiatury	Płynące światło (domyślne ustawienie fabryczne), oddychające, neonowe, zawsze włączone, wyłączone
	Spacja	Sprawdź poziom naładowania baterii (zasilanie bateryjne jest prawidłowe w trybie bezprzewodowym)	Naciśnij kombinację klawiszy Fn+Spacja, podświetlenie zgaśnie, a klawisze numeryczne od 1 do 0 zaświecą się, aby pokazać procent naładowania baterii, na przykład: 1 jest włączone, wskazując 10% mocy, 1 i 2 są włączone, wskazując 20% mocy. I tak dalej. (Czerwony poniżej 30%, żółty poniżej 50%, zielony powyżej 50%)
	T	Podświetlenie klawiatury przełącznik	Z pamięcią
	WIN-L	Zablokuj WIN	Po ustawieniu biegu granicznego światła w górę, w dół, w lewo i w prawo migają 3 razy. Po ustawieniu biegu granicznego światła w górę, w dół, w lewo i w prawo migają 3 razy. Win świeci na białą
	→ ← ↑ ↓	Prędkość światła staje się szybsza Prędkość światła staje się wolniejsza Jasność światła + Jasność światła -	Gdy ustawiony jest bieg graniczny, światła góra, dół, lewo i prawo migają 3 razy.

■ Opis wskazań przełącznika



Tryb MAC: przełącz na tryb MAC
Naciśnij w lewo: tryb 2.4G
Naciśnij w prawo: tryb Wireless BT
Wskaźnik blokady Win: białe światło klawisza WIN

■ Domyślna funkcja pokręta

Domyślne kółko przewijania: naciśnij, aby wyciszyć/lewo V-/prawo V+

Tryb WIN: przełącz na tryb Win
Środek: tryb USB, ustawienia fabryczne
Wskaźnik CAPS: białe światło klawisza CAPS

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

SHENZHEN OUNI TECHNOLOGY CO., LTD niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [Klawiatura Onikuma MT706] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/onikuma>

Adres producenta: beside Fulong Building 8 / Floor 9, Longhua Shenzhen, Guangdong, Chiny

Częstotliwość radiowa: 2400-2483,5 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: ≤20 dBm

Dane dotyczące baterii:

Kategoria: Przenośny akumulator

Typ: Akumulator litowo-polimerowy (Li-po)

Waga netto: 0,01418 kg

Pojemność: 4000 mAh

Przekroczono dopuszczalną zawartość kadmu (0,002%) lub ołowiu (0,004%): nie



Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl / www.innpro.pl

Podmiot odpowiedzialny w UE:
INNPRO Robert Błędowski sp. z o. o.
Rudzka 65C
44-200 Rybnik, Polska
zgloszenia@innpro.pl
safety@innpro.eu

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste.

Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.

Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktów znajdują się w dołączonej instrukcji obsługi. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zaleceń producenta.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia urządzenia:

- Klawiatura gamingowa powinna być używana wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem – do grania, pisania lub innych czynności komputerowych.
- W przypadku kontaktu z wodą lub innymi cieczami natychmiast odłącz urządzenie od komputera i osusz je zgodnie z instrukcją producenta.
- Unikaj wywierania nadmiernego nacisku na klawisze, aby nie uszkodzić mechanizmu wewnętrznego.

Zagrożenie dla użytkownika:

- Regularnie rób przerwy podczas użytkowania klawiatury, aby zapobiec zmęczeniu nadgarstków oraz dłoni.
- Używaj klawiatury na stabilnym i równym podłożu, aby zapewnić komfort i ergonomię pracy.
- Jeśli klawiatura jest wyposażona w podświetlenie RGB, unikaj patrzenia bezpośrednio w intensywne światło przez dłuższy czas, aby chronić oczy.

Ryzyko związane z podłączeniem:

- Przed podłączeniem klawiatury upewnij się, że gniazdo USB jest czyste i nieuszkodzone.
- Nie używaj uszkodzonych kabli lub adapterów, które mogą spowodować zwarcie lub uszkodzenie urządzenia.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Przygotowanie i konfiguracja:

- Przed pierwszym użyciem upewnij się, że klawiatura jest poprawnie podłączona do portu USB komputera lub skonfigurowana przez Bluetooth (jeśli posiada funkcję bezprzewodową).
- W przypadku klawiatur z programowalnymi klawiszami zainstaluj oprogramowanie dostarczone przez producenta, aby dostosować funkcje klawiszy oraz podświetlenie.

Bezpieczne korzystanie:

- Ustaw klawiaturę w ergonomicznym miejscu, aby nadgarstki były w neutralnej pozycji podczas użytkowania.
- Jeśli klawiatura jest mechaniczna, regularnie usuwaj kurz i zabrudzenia za pomocą sprężonego powietrza, aby zapobiec problemom z działaniem klawiszy.

Dodatkowe środki ostrożności

- **Czyszczenie i konserwacja:** Do czyszczenia klawiatury używaj suchej lub lekko wilgotnej ściereczki. W przypadku trudnych zabrudzeń użyj specjalnych narzędzi do czyszczenia klawiatury, takich jak szczoteczki lub sprężone powietrze.
- **Zarządzanie kablami:** Jeśli klawiatura jest przewodowa, starannie układaj kabel, aby uniknąć jego plątania lub uszkodzenia. Możesz użyć organizerów do kabli.
- **Przechowywanie:** W przypadku dłuższej przerwy w użytkowaniu klawiatury odłącz ją od komputera i przechowuj w suchym, wolnym od kurzu miejscu.

Oświadczenie zgodności

Klawiatura gamingowa została zaprojektowana zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełnia wymagania dotyczące trwałości, kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz bezpieczeństwa użytkowania.