



MYSAFE USB-C 3.5" SATA EXTERNAL CASE

FOR SATA I / II / III HDD DISCS



User guide • Gebrauchsanweisung • Mode d'emploi
Manual de instrucciones • Manuale • Uživatelská příručka
Instrukcje obsługi • Uživatelská příručka • Vartotojo vadovas
Handleiding

P/N: C31MYSAFE35

SPECYFIKACJA

- Zewnętrzna obudowa USB-C dla wszystkich 3,5-calowych dysków twardych SATA I / II / III
- Interfejs transmisji: 1x USB-C, Gen 2
- Kompatybilny ze wszystkimi dyskami SATA 3,5 „
- Mocna aluminiowa konstrukcja zapewniająca doskonałe odprowadzanie ciepła i ochronę dysków
- Obsługa funkcji Plug-and-Play
- Aktywna dioda LED wskazująca stan urządzenia (świeci – jest podłączona, miga – trwa procedura zapisu / odczytu)
- Zasilanie 12V, 2 A
- Waga: 380 g
- Wymiary: 192 x 111 x 35 mm

WYMAGANIA SYSTEMOWE

- Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 – automatyczna instalacja sterowników z systemu
- Mac OS 10.x i wyższe – automatyczna instalacja sterowników z systemu
- Wolny port USB-C

INSTALACJA SPRZĘTOWA DYSKU TWARDEGO SATA

Postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami:

1. Wymontuj wewnętrzną część obudowy wraz płytą główną.
2. Podłącz dysk twardy do płyty głównej, nie trzeba wyciągać płyty głównej z podstawki.
3. Przykręć włożony dysk twardy do podstawki.
4. Włóż podstawkę wraz z dyskiem z powrotem do obudowy i przykręć od spodu.
5. Przyklej nóżki na dolnej części obudowy.
6. Podłącz kabel USB-C do obudowy i do komputera.
7. Podłącz zasilanie.
8. Przełącz przełącznik ON / OFF w pozycję ON.
9. Zostanie przeprowadzona detekcja i automatyczna instalacja.
10. Teraz urządzenie jest gotowe do użycia.

***Uwaga:** Jeśli wyciągniesz płytę główną z podstawki, zwróć szczególną uwagę podczas wkładania jej z powrotem.*

ZASILACZ

W przypadku, gdy obudowa nie jest wystarczająco zasilana za pomocą portu USB-C, zalecamy podłączenie zewnętrznego źródła zasilania 5 V (nie jest dołączony do zestawu).

INSTALACJA OPROGRAMOWANIA

Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 lub Mac OS 10.x

Po podłączeniu urządzenia do komputera PC lub komputera Macintosh przeprowadzona zostanie detekcja i automatyczna instalacja sterowników z systemu.

Uwaga: W celu prawidłowego działania urządzenia, konieczne jest sformatowanie nowego dysku. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. Może to nie być konieczne jeśli dysk był wcześniej używany. Formatowanie zawsze powoduje utratę zapisanych danych

Uwaga: Zalecamy zapisywanie istotnych i wartościowych danych na więcej niż jednym dysku lub na innym nośniku danych

FORMATOWANIE NOWEGO HDD

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na „Mój komputer”.
2. Wybierz „Zarządzaj”
3. Kliknij „Zarządzanie dyskami”
4. Wybierz HDD opisany jako „Nieprzydzielone” z określoną pojemnością włożonego dysku (ukazana pojemność zazwyczaj bywa nieco mniejsza niż deklarowana pojemność dysku).
5. Kliknij prawy przycisk myszy na obszarze dysku i wybierz „Nowy wolumin prosty”, kliknij „Dalej”.
6. Pozostaw maksymalny rozmiar woluminu prostego i kliknij „Dalej”
7. Wybierz „Przypisz następującą literę dysku i kliknij „Dalej”.
8. Wybierz „Formatuj ten wolumin z następującymi ustawieniami” (pozostaw ustawienia domyślne). Kliknij „Dalej” i „Zakończ”.
9. Zostanie wykonane formatowanie HDD. Czas formatowania zależy od rozmiaru dysku twardego. Następnie dysk twardy będzie widoczny w systemie

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Zewnętrzna obudowa na 3,5-calowy dysk twardy
- Kabel USB-C o długości 45 cm
- Zasilacz 12V/2V
- Śrubokręt
- Śrubki
- Gumowe nogi
- Instrukcja obsługi

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Nie narażać na działanie wysokich temperatur i wysokiej wilgotności.
- Używać urządzenia na powierzchniach płaskich w celu uniknięcia upadku.
- Zachować instrukcję do ewentualnego późniejszego użycia.

We współpracy z działem serwisu:

- Sprawdzić funkcjonalność po upadku do wody lub na twarda powierzchnię
- Sprawdzić funkcjonalność gdy obudowa uległa uszkodzeniu
- Odesłać urządzenie gdy nie pracuje zgodnie z instrukcją.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

dostępne na naszych stronach www.i-tec.cz/pl w zakładce „FAQ” przy niniejszym produkcie.