



# **MYSAFE 2.5" EXTERNAL CASE FOR M.2 SATA SSD**

For M.2 SATA based B-Key SSD (NGFF)



User guide • Gebrauchsanweisung • Mode d'emploi  
Manual de instrucciones • Manuale • Uživatelská příručka  
Instrukcje obsługi • Užívateľská príručka • Vartotojo vadovas  
Handleiding

P/N: M2SATA

## SPECYFIKACJA

- Zewnętrzna 2.5" obudowa na dyski M.2 B-Key SATA Based SSD
- Interfejs: SATA
- Kompatybilność z dyskami M.2 B-Key SATA Based SSD typu 2242, 2260, 2280
- Plug & Play
- Zasilanie 3,3V, max 2A
- Waga: 44 g
- Wymiary: 100 x 70 x 7 mm

## WYMAGANIA SYSTEMOWE

Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 32/64bit, macOS 10.x oraz nowsze – automatyczna instalacja sterowników z systemem.

Wolny slot 2,5" SATA.

## INSTALACJA DYSKU M.2

Postępuj wg poniższej instrukcji:

1. Zdemontuj pokrywę obudowy i odkręć 4 śruby, trzymające płytę główną
2. Wyjmij płytę główną.
3. Umieść dysk M.2 aby złącze dysku pasowało do złącza M.2. Przykręć dysk do płyty głównej przeciwną stronę. Umieść płytę główną razem z dyskiem M.2 w obudowie i przykręć śrubki.
4. Przykręć płytę główną z powrotem i zamknij obudowę na zatrzask.
5. Umieść obudowę w odpowiednim gnieździe w twoim laptopie zgodnie z instrukcją laptopa. W przypadku komputera PC, umieść obudowę w wolnej zatoce na dyski oraz podłącz złącze SATA dane i złącze zasilania SATA.
6. Można zacząć używać urządzenie.

## INSTALACJA PROGRAMOWA

Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 32/64bit LUB macOS 10.x oraz nowsze

Po podłączeniu do komputera system sam automatycznie wykryje urządzenie i zainstaluje sterowniki.

*Uwaga: Powierzchnia obudowy podczas jej pracy może nagrzewać się. Jest to normalna właściwość i nie oznacza defektu. Nagrzewanie spowodowane jest chłodzeniem elektroniki wewnątrz obudowy. Zalecamy aby obudowa nie była przykrywana innymi rzeczami.*

*Uwaga: Dla poprawnej funkcjonalności urządzenia, trzeba najpierw sformatować nowy dysk. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. Jeśli był dysk już używany, prawdopodobnie nie będzie to konieczne. Formatowanie zawsze spowoduje utratę zapisanych danych.*

*Uwaga: Zalecamy zapisywanie istotnych i wartościowych danych na więcej niż jednym dysku lub na innym nośniku danych.*

## FORMATOWANIE NOWEGO DYSKU

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy "Komputer"
2. Wybierz „Zarządzaj“.
3. Kliknij na „Zarządzanie dyskami“.
4. Wybierz zaznaczony dysk „Nieprzypisany“ lub „Niezainicjowany“ z odpowiednią pojemnością (pokazywana wartość jest nieznacznie niższa).
5. Umieszczony dysk nie jest zainicjowany, kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym obszarze i wybierz „Zainicjuj dysk“.
6. Kliknij prawym przyciskiem myszy na obszar dysku I wybierz "nowy wolumen prosty" i kliknij "Dalej".
7. Ustaw rozmiar wolumenu na maksimum, a następnie kliknij „Dalej“.
8. Wybierz „Przypisz literę dysku“ i kliknij „Dalej“.
9. Wybierz „Format wolumenu z następującymi ustawieniami“ (pozostaw ustawienia domyślne). Kliknij „Dalej“ i „Zakończ“.
10. HDD zostanie sformatowany. Czas formatowania zależy jest od pojemności dysku; po sformatowaniu dysk będzie widoczny w systemie.

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Zewnętrzna obudowana 2,5" dysk M.2 SATA
- Instrukcja obsługi

## INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Nie narażać na działanie wysokich temperatur i wysokiej wilgotności.
- Używać urządzenia na powierzchniach płaskich w celu uniknięcia upadku.
- Zachować instrukcję do ewentualnego późniejszego użycia.

We współpracy z działem serwisu:

- Sprawdzić funkcjonalność po upadku do wody lub na twarda powierzchnię
- Sprawdzić funkcjonalność gdy obudowa uległa uszkodzeniu
- Odesłać urządzenie gdy nie pracuje zgodnie z instrukcją.

## CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Dostępne na naszych stronach [www.i-tec.cz/pl/](http://www.i-tec.cz/pl/) w zakładce „FAQ“ przy niniejszym produkcie.