# Instrukcja obsługi

## Listwa zasilająca WiFi EU-Strip2 Tuya

## Model: WiFi EU-Strip2

## 1. Instalacja aplikacji

1. Pobierz aplikację **Smart Life/Tuya** ze sklepu **Apple App Store** lub **Google Play**.
   Możesz też zeskanować poniższy kod QR, aby przejść bezpośrednio do pobierania:



2. Uruchom aplikację i kliknij **Zarejestruj się (Register)**.
   - Podaj **adres e-mail** lub **numer telefonu** – otrzymasz kod weryfikacyjny.
   - Masz już konto? Wybierz **Zaloguj się (Log in)**.

**Kompatybilność:**
• **iOS 8.0** lub nowszy
• **Android 4.4** lub nowszy

---

## 2. Dodawanie urządzeń

### 2.1 Wymagania wstępne

- **Wi-Fi** (pasmo 2.4 GHz) musi być włączone, aby wykryć urządzenia Wi-Fi.
- **Bluetooth** musi być włączony, aby wykryć urządzenia Bluetooth.
- Nadaj aplikacji uprawnienia do lokalizacji – jest to wymagane przez system, by automatycznie wykrywać sieci Wi-Fi.

**Dlaczego tylko 2.4 GHz?** Większość inteligentnych urządzeń obsługuje wyłącznie pasmo 2.4 GHz. Jeśli Twój router nadaje oba pasma jednocześnie, utwórz oddzielną sieć 2.4 GHz lub tymczasowo

wyłącz 5 GHz na czas konfiguracji.

### 2.2 Automatyczne dodawanie urządzeń

1. Na stronie głównej aplikacji kliknij **Dodaj urządzenie (Add Device)** lub ikonę **+**.
2. Wybierz **Automatyczne skanowanie**. Aplikacja wyszuka:
   - urządzenia **Wi-Fi**,
   - bramki i urządzenia **Bluetooth** / **Bluetooth Mesh**,
   - bramki **Zigbee** oraz podłączone do nich urządzenia.
3. Gdy lista się pojawi, stuknij **Dodaj** przy każdym wykrytym urządzeniu.

Jeżeli urządzenie nie zostało znalezione, wybierz **Dodaj ręcznie (Add Manually)** i postępuj zgodnie z instrukcjami z sekcji 2.3.

### 2.3 Ręczne dodawanie urządzeń Wi-Fi

#### Tryb EZ (Easy Connect)

1. Przywróć urządzenie do ustawień fabrycznych lub włącz tryb parowania (szybkie miganie diody – ≈ 2-3 razy/s).
2. W aplikacji wybierz **Gniazdko** / **Żarówka** / **…** (odpowiedni typ).
3. Potwierdź, że dioda miga i kliknij **Dalej (Next)**.
4. Wprowadź **hasło** do swojej sieci Wi-Fi 2.4 GHz.
5. Zaczekaj na zakończenie parowania.

#### Tryb AP (Access Point)

Użyj trybu AP, jeśli EZ się nie powiódł lub Twój router nadaje dwa pasma naraz.

1. Wprowadź urządzenie w tryb AP (wolne miganie diody).
2. Aplikacja poprosi o przełączenie się do ustawień Wi-Fi telefonu. Połącz się z siecią **SmartLife-XXXX**.
3. Wróć do aplikacji, wprowadź **hasło do sieci domowej 2.4 GHz** i kliknij **Dalej**.

### 2.4 Dodawanie i zarządzanie bramką Zigbee

1. Wybierz **Gateway Control (Sterowanie bramką) → Dodaj bramkę (Add Gateway)**.
2. Podłącz bramkę do prądu i routera (Ethernet).
3. Po dodaniu bramki wybierz **Dodaj urządzenie podrzędne (Add Sub-device)**, aby parować czujniki i przełączniki Zigbee.

**Wymiana bramki:** W ustawieniach bramki wybierz **Replace a damaged gateway (Zamień uszkodzoną bramkę)** i podaj numer SN nowego urządzenia – wszystkie urządzenia i sceny zostaną przeniesione automatycznie.

---

## 3. Parowanie urządzeń Bluetooth

- Po uruchomieniu ekranu głównego aplikacja automatycznie wyszukuje urządzenia Bluetooth w trybie parowania.
- Pojawi się okno z listą: wybierz **Dodaj (Go to add)** lub **Pomiń (Do not add)**.

---

## 4. Nadawanie nazw i przypisywanie pomieszczeń

Po każdym udanym dodaniu: 1. Wpisz **nazwę** urządzenia (max 64 znaki).
2. Wybierz **pomieszczenie** lub utwórz nowe – ułatwi to sterowanie głosowe i automatyzacje.

---

## 5. Integracja z Amazon Alexa

| Krok | Czynność | Tłumaczenie kluczowych przycisków |
|---|---|---|
| 1 | Otwórz aplikację **Alexa** → ikonę menu (≡). | – |
| 2 | Wybierz **Skills & Games** *(Umiejętności i gry)*. | – |
| 3 | Stuknij lupę, wpisz **Smart Life**. | – |
| 4 | Kliknij **Enable to use** *(Włącz do użycia)* → **Agree and link** *(Zgadzam się i połącz)*. | Enable to use = Włącz do użycia<br>Agree and link = Zgadzam się i połącz |
| 5 | Połącz konto – status **Linked** *(Połączone)* w **Skill Settings** *(Ustawienia umiejętności)*. | Settings = Ustawienia<br>Disable Skill = Wyłącz umiejętność |

Po zakończeniu możesz sterować urządzeniami Smart Life za pomocą poleceń typu

„Alexa, włącz lampę w salonie”.

---

## 6. Integracja z Google Home

| Nr | Czynność | Wskazówki |
|---|---|---|
| 1 | Pobierz i uruchom aplikację **Google Home**. | – |
| 2 | Zaloguj się na konto Google lub załóż nowe. | – |
| 3 | Menu ≡ → **Urządzenia (Devices)**. | – |
| 4 | **ADD NEW DEVICE** *(Dodaj nowe urządzenie)* → **Google Assistant**. | ADD NEW DEVICE = Dodaj nowe urządzenie |
| 5 | **Home control (Sterowanie domem)** → ikonę **+**. | Home control = Sterowanie domem |
| 6 | Wyszukaj **Smart Life** i wybierz ją. | – |
| 7 | Zaloguj się na konto Smart Life → **Authorize** *(Autoryzuj)* dostęp. | Authorize = Autoryzuj |
| 8 | Nazwij urządzenie i przypisz pokój. | – |

Po pomyślnym połączeniu możesz powiedzieć:

„OK Google, wyłącz gniazdko w kuchni”.

---

## 7. Rozwiązywanie problemów

| Problem | Możliwe przyczyny | Rozwiązania |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Urządzenie nie łączy się w trybie EZ | • Router nadaje 5 GHz<br>• Słaby sygnał Wi-Fi | • Wyłącz 5 GHz lub użyj trybu AP<br>• Zbliż się do routera |
| Brak sieci **SmartLife-XXXX** w trybie AP | • Urządzenie nie weszło w tryb AP | • Resetuj urządzenie (trzymaj przycisk 5 s, aż dioda miga wolno) |
| Alexa/Google nie widzi urządzeń | • Usługa Smart Life nie została odświeżona | • W aplikacji asystenta użyj opcji **Discover devices** *(Wyszukaj urządzenia)* |

---

**Dziękujemy za wybór naszego produktu!** W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym **Działem Obsługi Klienta**.