Instrukcja obsługi

Mobilny router na kartę SIM 4G LTE

Model: GS25

1. Informacje ogólne

Szczegółowe informacje (np. nazwa sieci Wi-Fi, hasło, adres IP) znajdują się w środku urządzenia po wyjęciu baterii.

Wyjaśnienia pojęć: - **SSID (Service Set Identifier – nazwa sieci Wi-Fi)** – nazwa, którą widzisz na liście dostępnych sieci
- **APN (Access Point Name – punkt dostępu operatora)** – ustawienie wymagane do połączenia z Internetem mobilnym
- **Web GUI (Graphical User Interface – panel zarządzania w przeglądarce)** – strona konfiguracyjna routera

---

2. Jak uzyskać dostęp do Internetu

Krok 1: Włóż kartę SIM

1. Włóż kartę SIM do urządzenia.
2. Upewnij się, że karta jest zgodna z gniazdem standard SIM

Krok 2: Uruchom urządzenie

1. Włóż do urządzenia baterię.
2. Podłącz urządzenie do portu USB (np. w komputerze lub ładowarce).
3. Odczekaj około **45–50 sekund**, aż urządzenie się uruchomi.
4. Po uruchomieniu zostanie utworzona sieć Wi-Fi.

Krok 3: Połącz się z Wi-Fi

1. Wyszukaj sieć Wi-Fi na swoim telefonie lub komputerze.
2. Połącz się używając danych z etykiety urządzenia.

Przykładowe dane domyślne: - Nazwa Wi-Fi (SSID): `4G-WiFi-xxx`, `MiFi-xxx`, `UFi-xxx`, `WiFi6-xxx`, `CPE-xxx`
- Hasło: `12345678` lub `1234567890`

> Uwaga: Sprawdź dane ze środka urządzenia po wyjęciu baterii.

---

3. Zmiana nazwy Wi-Fi i hasła

1. Połącz się z siecią Wi-Fi urządzenia.
2. Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz jeden z adresów: - `192.168.100.1`
   - `192.168.0.1`
   - `192.168.1.1`
3. Zaloguj się: - Login: `admin`

- Hasło: `admin`

4. Przejdź do ustawień: - „Wireless Security” (zabezpieczenia bezprzewodowe)
   - lub „WLAN” (sieć bezprzewodowa)
5. Zmień: - nazwę sieci (SSID)
   - hasło Wi-Fi
6. Zapisz zmiany i połącz się ponownie z nową siecią.

---

4. Konfiguracja APN

W większości przypadków APN konfiguruje się automatycznie.

Kiedy trzeba ustawić APN ręcznie?

- jest zasięg sieci komórkowej
- brak dostępu do Internetu

Kroki konfiguracji:

1. Otwórz panel zarządzania (jak w poprzedniej sekcji).
2. Zaloguj się do Web GUI (panelu zarządzania).
3. Znajdź sekcję „APN” lub „Mobile Network”.
4. Wprowadź dane APN od swojego operatora.
5. Zapisz ustawienia i uruchom ponownie urządzenie.

Wskazówka: Dane APN możesz sprawdzić na stronie operatora lub w ustawieniach telefonu.

---

5. Dodatkowe funkcje

W panelu zarządzania możesz: - sprawdzić status połączenia
- zarządzać ustawieniami sieci
- odczytywać i wysyłać SMS
- konfigurować ustawienia systemowe

---

6. Reset i odzyskiwanie danych

Metoda 1: Sprawdzenie hasła

1. Zaloguj się do panelu administracyjnego.
2. Przejdź do ustawień Wi-Fi.
3. Wybierz opcję „pokaż hasło”.

Metoda 2: Reset do ustawień fabrycznych

1. Znajdź przycisk RESET.
2. Włącz urządzenie.
3. Przytrzymaj przycisk (np. spinaczem) przez kilka sekund.
4. Poczekaj na ponowne uruchomienie.

Po resecie: - ustawienia wrócą do fabrycznych
- dane logowania znajdziesz na etykiecie urządzenia

7. Ostrzeżenia

1. Nie upuszczaj, nie demontuj, nie otwieraj ani nie uszkadzaj urządzenia.
2. Nie wkładaj obcych przedmiotów do wnętrza urządzenia.
3. Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury (np. mikrofalówka, ogień).
4. Unikaj kontaktu z wodą i wilgocią.
5. Nie używaj urządzenia w deszczu ani w pobliżu źródeł wody.

---

8. Rozwiązywanie problemów

1. **Brak Internetu**
    - sprawdź, czy karta SIM jest aktywna
    - upewnij się, że masz zasięg
    - skonfiguruj APN ręcznie
2. **Brak sieci Wi-Fi**
    - odłącz i podłącz urządzenie ponownie
    - odczekaj do pełnego uruchomienia
3. **Nie można się zalogować do panelu**
    - sprawdź poprawność adresu IP
    - spróbuj innej przeglądarki
    - wykonaj reset urządzenia

Dziękujemy za wybór naszego produktu! W razie pytań – skontaktuj się z naszym **Działem Obsługi Klienta**.