Instrukcja obsługi

Router na kartę sim USB-A 4G LTE

Model: F26

1. Wstęp

Dziękujemy za wybór routera USB-A 4G LTE Model F26. Urządzenie umożliwia szybkie i wygodne udostępnianie Internetu mobilnego poprzez sieć Wi-Fi po włożeniu aktywnej karty SIM. Router jest prosty w konfiguracji i może być używany zarówno w domu, biurze, samochodzie, jak i podczas podróży.

2. Opis produktu

Router USB-A 4G LTE F26 to kompaktowe urządzenie umożliwiające dostęp do Internetu mobilnego poprzez sieć komórkową 4G LTE. Po podłączeniu do zasilania urządzenie tworzy własną sieć Wi-Fi, do której można podłączyć telefon, tablet, komputer lub inne urządzenia bezprzewodowe.

Najważniejsze cechy:

- obsługa kart SIM LTE
- udostępnianie Internetu przez Wi-Fi
- szybka konfiguracja Plug & Play
- kompaktowa konstrukcja USB-A
- możliwość zarządzania przez panel WWW (Web GUI)
- obsługa SMS i konfiguracji APN

Ostrzeżenia

1. Nie upuszczaj, nie demontuj, nie otwieraj ani nie uszkadzaj urządzenia.
2. Nie wkładaj obcych przedmiotów do wnętrza urządzenia.
3. Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury (np. mikrofalówka, ogień).
4. Unikaj kontaktu z wodą i wilgocią.
5. Nie używaj urządzenia w deszczu ani w pobliżu źródeł wody.

---

3. Specyfikacja techniczna

Parametr	Specyfikacja
Typ urządzenia	Router mobilny USB-A 4G LTE
Model	F26
Interfejs zasilania	USB-A
Napięcie zasilania	5V DC
Typ sieci komórkowej	4G LTE / 3G

Obsługiwane karty SIM	Standard SIM
Pasmo Wi-Fi	2.4 GHz
Standard Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Zabezpieczenia Wi-Fi	WPA/WPA2
Zarządzanie urządzeniem	Panel WWW (Web GUI)
Domyślny adres panelu	192.168.100.1 / 192.168.0.1 / 192.168.1.1
Domyślne dane logowania	admin / admin
Konfiguracja APN	Automatyczna / ręczna
Funkcje dodatkowe	Obsługa SMS, reset ustawień, konfiguracja sieci
Temperatura pracy	0°C ~ 40°C

4. Informacje ogólne

Szczegółowe informacje (np. nazwa sieci Wi-Fi, hasło, adres IP) znajdują się na etykiecie urządzenia.

Wyjaśnienia pojęć: - **SSID (Service Set Identifier – nazwa sieci Wi-Fi)** – nazwa, którą widzisz na liście dostępnych sieci
- **APN (Access Point Name – punkt dostępu operatora)** – ustawienie wymagane do połączenia z Internetem mobilnym
- **Web GUI (Graphical User Interface – panel zarządzania w przeglądarce)** – strona konfiguracyjna routera

---

5. Jak uzyskać dostęp do Internetu

Krok 1: Włóż kartę SIM

1. Włóż kartę SIM do urządzenia.
2. Upewnij się, że karta jest zgodna z gniazdem standard SIM

Krok 2: Uruchom urządzenie

1. Podłącz urządzenie do portu USB (np. w komputerze lub ładowarce).
2. Odczekaj około **45–50 sekund**, aż urządzenie się uruchomi.
3. Po uruchomieniu zostanie utworzona sieć Wi-Fi.

Krok 3: Połącz się z Wi-Fi

1. Wyszukaj sieć Wi-Fi na swoim telefonie lub komputerze.
2. Połącz się używając danych z etykiety urządzenia.

Przykładowe dane domyślne: - Nazwa Wi-Fi (SSID): `4G-WiFi-xxx`, `MiFi-xxx`, `UFi-xxx`, `WiFi6-xxx`, `CPE-xxx`
- Hasło: `12345678` lub `1234567890`

Uwaga: Rzeczywiste dane mogą się różnić – sprawdź etykietę urządzenia.

---

6. Zmiana nazwy Wi-Fi i hasła

1. Połącz się z siecią Wi-Fi urządzenia.
2. Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz jeden z adresów: - `192.168.100.1`
   - `192.168.0.1`
   - `192.168.1.1`
3. Zaloguj się: - Login: `admin`
   - Hasło: `admin`
4. Przejdź do ustawień: - „Wireless Security” (zabezpieczenia bezprzewodowe)
   - lub „WLAN” (sieć bezprzewodowa)
5. Zmień: - nazwę sieci (SSID)
   - hasło Wi-Fi
6. Zapisz zmiany i połącz się ponownie z nową siecią.

---

7. Konfiguracja APN

W większości przypadków APN konfiguruje się automatycznie.

Kiedy trzeba ustawić APN ręcznie?

- jest zasięg sieci komórkowej
- brak dostępu do Internetu

Kroki konfiguracji:

1. Otwórz panel zarządzania (jak w poprzedniej sekcji).
2. Zaloguj się do Web GUI (panelu zarządzania).
3. Znajdź sekcję „APN” lub „Mobile Network”.
4. Wprowadź dane APN od swojego operatora.
5. Zapisz ustawienia i uruchom ponownie urządzenie.

Wskazówka: Dane APN możesz sprawdzić na stronie operatora lub w ustawieniach telefonu.

---

8. Dodatkowe funkcje

W panelu zarządzania możesz: - sprawdzić status połączenia
- zarządzać ustawieniami sieci
- odczytywać i wysyłać SMS
- konfigurować ustawienia systemowe

---

9. Reset i odzyskiwanie danych

Metoda 1: Sprawdzenie hasła

1. Zaloguj się do panelu administracyjnego.
2. Przejdź do ustawień Wi-Fi.
3. Wybierz opcję „pokaż hasło”.

Metoda 2: Reset do ustawień fabrycznych

1. Znajdź przycisk RESET.
2. Włącz urządzenie.
3. Przytrzymaj przycisk (np. spinaczem) przez kilka sekund.
4. Poczekaj na ponowne uruchomienie.

Po resecie: - ustawienia wrócą do fabrycznych
- dane logowania znajdziesz na etykiecie urządzenia

---

10. Rozwiązywanie problemów

1. **Brak Internetu**
    - sprawdź, czy karta SIM jest aktywna
    - upewnij się, że masz zasięg
    - skonfiguruj APN ręcznie
2. **Brak sieci Wi-Fi**
    - odłącz i podłącz urządzenie ponownie
    - odczekaj do pełnego uruchomienia
3. **Nie można się zalogować do panelu**
    - sprawdź poprawność adresu IP
    - spróbuj innej przeglądarki
    - wykonaj reset urządzenia

Dziękujemy za wybór naszego produktu! W razie pytań – skontaktuj się z naszym **Działem Obsługi Klienta**