Instrukcja Obsługi

Brelok Lokalizator T1

Model: AIYATO

1. Rozpoczęcie pracy

1.1 Włączanie i wyłączanie

- **Włączanie:**
  Naciśnij przycisk funkcji Lokalizatora raz. Urządzenie wyemituje jeden sygnał dźwiękowy, potwierdzając włączenie.
- **Wyłączanie:**
  Przytrzymaj przycisk do momentu usłyszenia dwóch krótkich sygnałów, następnie zwolnij. Dwa sygnały potwierdzą, że urządzenie zostało wyłączone.

1.2 Sprawdzanie aktualizacji

- Upewnij się, że urządzenie Apple ma najnowszy system **iOS**, **iPadOS** lub **macOS**.
  Dzięki temu funkcje aplikacji **Find My** *(Znajdź mój)* będą działały prawidłowo.
- Dla **Apple Watch** wymagana jest aktualna wersja **watchOS**.

---

2. Dodawanie Lokalizatora do aplikacji

2.1 Uruchamianie aplikacji

1. Otwórz aplikację **Find My** *(Znajdź mój)* na iPhonie lub iPadzie.
2. Zezwól na wysyłanie powiadomień, gdy aplikacja o to poprosi.

2.2 Łączenie z Lokalizatorem

1. **Włącz Lokalizator.**
2. W aplikacji wybierz ikonę **„+”**, a następnie **„Add Other Item”** *(Dodaj inny przedmiot)*.
3. Gdy aplikacja wykryje Lokalizator, naciśnij **„Connect”** *(Połącz)*.
4. Wybierz nazwę i emoji dla urządzenia, następnie naciśnij **„Continue”** *(Kontynuuj)*.
5. Potwierdź dodanie do konta Apple ID, wybierając **„Continue”**.
6. Na końcu wybierz **„Finish”** *(Zakończ)*.
   Twój Lokalizator jest gotowy do użycia — możesz go przymocować np. do kluczy lub torby.

---

3. Lokalizowanie przedmiotu

3.1 Wyszukiwanie w pobliżu

- Otwórz **Find My** i przejdź do zakładki **“Items”** *(Przedmioty)* lub uruchom **Find Items** na Apple Watch.
- Wybierz Lokalizator z listy.

- Kliknij **“Play Sound”** *(Odtwórz dźwięk)*, aby zlokalizować urządzenie.
- Po znalezieniu naciśnij **“Stop Sound”** *(Zatrzymaj dźwięk)*.

3.2 Sprawdzenie ostatniej lokalizacji

- Otwórz aplikację **Find My** i wybierz **“Items”**.
- Zobaczysz ostatnie znane położenie Lokalizatora na mapie.
- Kliknij **“Directions”** *(Wskazówki)*, aby otworzyć trasę w Mapach Apple.

---

4. Lokalizowanie przedmiotu poza zasięgiem

4.1 Powiadomienie, gdy zostawiony *(Notify When Left Behind)*

- W **Find My** wybierz **“Items”** → **Twój Lokalizator** → **Notifications”** *(Powiadomienia)*.
- Włącz opcję **“Notify When Left Behind”** *(Powiadom, gdy zostawiony)*.
- Otrzymasz powiadomienie, jeśli oddalisz się od przedmiotu.

4.2 Powiadomienie, gdy znaleziony *(Notify When Found)*

- W sekcji **“Notifications”** włącz **“Notify When Found”** *(Powiadom, gdy znaleziony)*.
- Gdy ktoś inny z sieci **Find My** wykryje Twój Lokalizator, otrzymasz informację o jego lokalizacji.
- **Uwaga:** Ta funkcja działa tylko, gdy Lokalizator jest poza zasięgiem.

---

5. Postępowanie w przypadku zgubienia urządzenia

5.1 Aktywacja Trybu zgubienia *(Lost Mode)*

1. Otwórz **Find My** i wybierz **“Items”**.
2. Wybierz zgubiony Lokalizator.
3. W sekcji **“Lost Mode”** *(Tryb zgubienia)* kliknij **“Enable”** *(Włącz)*.
4. Wprowadź numer telefonu lub adres e-mail i naciśnij **“Next”** *(Dalej)*.
5. Możesz dodać wiadomość dla znalazcy.
6. Kliknij **“Activate”** *(Aktywuj)*.

- Gdy **Lost Mode** jest aktywny, Lokalizator zostaje zablokowany i nie można go sparować z innym kontem Apple ID.
- Funkcja **“Notify When Found”** włącza się automatycznie.

---

6. Resetowanie Lokalizatora

6.1 Usuwanie z aplikacji Find My

1. Otwórz **Find My** → **Items**.
2. Upewnij się, że **Lost Mode** jest wyłączony.
3. Przewiń w dół i wybierz **“Remove Item”** *(Usuń przedmiot)*.
4. Potwierdź, naciskając **“Remove”** *(Usuń)*.

6.2 Resetowanie fabryczne

1. Upewnij się, że urządzenie zostało usunięte z aplikacji **Find My**.
2. Naciśnij przycisk funkcji cztery razy z rzędu.
3. Przy piątym naciśnięciu przytrzymaj przycisk, aż usłyszysz dźwięk potwierdzenia.
4. Urządzenie zostało zresetowane i jest gotowe do ponownego sparowania.

---

7. Dodatkowe informacje

7.1 Wymiana baterii

1. Użyj paznokcia lub plastikowego narzędzia, aby otworzyć szczelinę w obudowie.
2. Wyjmij starą baterię i włóż nową **CR2032** biegunem dodatnim (+) do góry.
3. Zamknij obudowę, dociskając równomiernie.
4. **Uwaga:** Nie używaj metalowych narzędzi — mogą uszkodzić urządzenie.

7.2 Wykrywanie niechcianego śledzenia

- Jeśli akcesorium **Find My**, które nie należy do Ciebie, porusza się razem z Tobą, otrzymasz ostrzeżenie:

1. **Na urządzeniu Apple:**
   - Pojawi się powiadomienie w aplikacji **Find My** (wymaga iOS / iPadOS 14.5 lub nowszego).
2. **Sygnał dźwiękowy:**
   - Jeśli nie masz urządzenia Apple, obcy Lokalizator sam wyemituje dźwięk ostrzegawczy.

- Funkcja chroni przed nieautoryzowanym śledzeniem.

---

8. Informacje prawne

8.1 Informacje o urządzeniu

- Urządzenie spełnia normy **FCC** (część 15, klasa B).
- Ma na celu ograniczenie zakłóceń radiowych w środowisku domowym.
- Jeśli zakłócenia wystąpią:
- Zmień położenie urządzenia.
- Zwiększ odległość od odbiornika.
- Użyj innego gniazdka elektrycznego.

8.2 Informacje o zgodności

- Urządzenie spełnia wymagania **FCC, część 15**:
  1. Nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
  2. Musi akceptować wszelkie zakłócenia zewnętrzne.
- **Uwaga:** Nieautoryzowane modyfikacje mogą unieważnić zgodność urządzenia.

---

9. Ostrzeżenia dotyczące baterii

- **Nie przechowuj baterii w zasięgu dzieci!**

Połknięcie baterii może spowodować poważne obrażenia lub śmierć w ciągu 2 godzin.

- **Parametry:**
  Bateria **CR2032**, napięcie **3V**, pojemność **210–240 mAh**.
- **Ostrzeżenia:**
- Nie używaj ostrych narzędzi przy otwieraniu.
- Unikaj wysokich temperatur i kontaktu z wodą.

---

10. Sieć Find My i zgodność z Apple

- Sieć **Apple Find My** umożliwia bezpieczne lokalizowanie przedmiotów na mapie przy użyciu aplikacji **Find My**.
- Logo **“Works with Apple Find My”** *(Działa z Apple Find My)* potwierdza zgodność z systemem Apple.

---

11. Utylizacja w UE

- Symbol przekreślonego kosza oznacza, że produkt i bateria muszą być oddane do punktu zbiórki elektroodpadów zgodnie z przepisami UE.

---

12. Specyfikacja techniczna T1

Nr	Parametr	Wartość
1	**Marka**	AIYATO
2	**Typ produktu**	Lokalizator Bluetooth
3	**Waga**	8 g
4	**Bateria**	CR2032 (wymienna)
5	**Napięcie**	DC 3V
6	**Pobór prądu**	≤5 µA (czuwanie) / ≤10 mA (maks.)
7	**Wersja Bluetooth**	BLE 5.2
8	**Zasięg**	≥40 m (otwarta przestrzeń)
9	**Głośność sygnału**	≥75 dB (z 10 cm)
10	**Temperatura pracy**	-5°C do 45°C
11	**Wilgotność**	≤95% (bez kondensacji)
12	**Wymiary opakowania**	50 × 18,5 × 84 mm
13	**Certyfikaty**	FCC / RoHS / CE / UU

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta pod numerem +48 459 599 448 lub napisz maila na sklep@spreest.pl