Instrukcja obsługi

Lokalizator GPS dla psów, kotów i innych zwierząt

Model: P5 PRO 4G CoolPet

1. Wstęp

Dziękujemy za wybór **lokalizatora GPS dla zwierząt P5 PRO 4G CoolPet marki Spreest.**

To kompaktowe urządzenie umożliwia bieżące śledzenie lokalizacji psa lub kota, monitorowanie jego aktywności oraz otrzymywanie powiadomień o opuszczeniu wyznaczonej strefy. Dzięki obsłudze sieci 4G oraz wielu trybom pozycjonowania lokalizator zapewnia dokładne dane niezależnie od warunków otoczenia.

Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją.

Najważniejsze cechy urządzenia:

- pozycjonowanie w czasie rzeczywistym
- łączność za pośrednictwem sieci 4G
- statystyki aktywności ruchowej zwierzęcia
- pełna wodoszczelność (100%)
- funkcja uzupełniającej lokalizacji w martwych polach sygnału
- alarm wirtualnej strefy (ogrodzenia)
- odtwarzanie zapisanej trasy
- funkcja wyszukiwania światłem
- bardzo długi czas pracy na baterii
- wiele trybów pozycjonowania
- funkcja wyszukiwania dźwiękiem
- alarm niskiego poziomu baterii

---

2. Zawartość opakowania

- 1x Lokalizator GPS dla zwierząt CoolPet, model P5 PRO 4G
- 1x Kabel ładujący magnetyczny
- 2x Silikonowe zapięcie mocujące do obroży
- 1x Instrukcja obsługi

---

3. Elementy produktu

[image]

- **Wskaźnik pracy (Work indicator light) (dioda LED)** – sygnalizuje stan pracy urządzenia, tryb ładowania oraz status sygnału.
- **Przycisk On/Off** – służy do włączania i wyłączania lokalizatora.
- **Magnetyczny port ładowania (Magnetic charging port)** – umożliwia podłączenie

dołączonego kabla ładującego.

- **Silikonowe zapięcie mocujące do obroży (Collar fixation silicone buckle)** – pozwala zamocować lokalizator na obroży zwierzęcia.

---

4. Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Aplikacja	CoolPet
Napięcie (V)	3,1–4,3
Tryb pozycjonowania	GPS + Galileo + GLONASS + LBS + Wi-Fi
Dokładność pozycjonowania (m)	<10
Sieć komunikacyjna	4G
Pasmo komunikacyjne	TDD-LTE/FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28/B41/B66
Tryb komunikacji	TCP
Zakres temperatury pracy (°C)	-25 ~ +60
Pojemność baterii	800 mAh
Czas czuwania	30 dni
Wodoodporność	IP67
Kolor	Zielony
Wymiary	64 × 29 × 18 mm
Waga	31 g

Zużycie energii lokalizatora zależy od codziennej aktywności zwierzęcia. Podany czas pracy na baterii (25 dni) dotyczy normalnego trybu pracy przy dziennym spacerze na dystansie 2–3 km. W przypadku szczególnie słabego sygnału zużycie baterii może być większe.

---

5. Pierwsze uruchomienie

Poniższe kroki pozwalają szybko przygotować lokalizator do pracy.

1. Naładuj urządzenie (2 godziny). [image]
2. Włącz urządzenie – przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy. [image]
3. Zainstaluj aplikację CoolPet (App Store/Google Play).

   Patrz rozdział 7.

4. Powiąż lokalizator z kontem w aplikacji.

[image]

---

6. Obsługa urządzenia

6.1. Włączanie i wyłączanie

Włączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania lokalizatora przez 3 sekundy. Zaświeci się biała dioda wskaźnika, a urządzenie wyda sygnał dźwiękowy – oznacza to, że włączanie zostało zakończone.

[image]

Wyłączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.

> Jeśli po naciśnięciu przycisku brak jest reakcji urządzenia, naładuj je przez 3–5 minut zgodnie z punktem 6.3, a następnie spróbuj ponownie.

6.2. Wskaźnik świetlny – stan urządzenia

[image]

Kolor	Stan	Znaczenie
Niebieski	Miga	Urządzenie połączone z siecią i wyszukuje sygnał satelitarny
Niebieski	Wyłączony	GPS w trybie uśpienia
Żółty	Miga	Wyszukiwanie sieci i lokalizacja sygnału satelitarnego
Żółty	Wyłączony	Moduł sieciowy uśpiony/wyłączony
Czerwony	Miga	Trwa ładowanie
Czerwony	Świeci ciągle	Bateria w pełni naładowana
Zielony	Świeci ciągle	Urządzenie działa prawidłowo

> Jeśli po włączeniu niebieska i żółta dioda migają nieprzerwanie, wyświetlana pozycja jest niedokładna lub aplikacja informuje o braku aktywacji, przenieś urządzenie w otwarty teren z lepszym zasięgiem sygnału i odczekaj 3–6 minut.
>
> Podziemne parkingi, wnętrza budynków, wysokie budynki oraz miejsca z licznymi przeszkodami mają znaczący wpływ na sygnał komunikacyjny i GPS i mogą powodować brak lub niedokładność pozycjonowania. Weź pod uwagę rzeczywiste warunki otoczenia.

6.3. Ładowanie

Podłącz kabel ładujący do lokalizatora zgodnie z kierunkiem magnetycznym, a następnie użyj zgodnej ładowarki sieciowej, aby naładować urządzenie.

> UWAGA! Do ładowania używaj wyłącznie zgodnej ładowarki sieciowej o parametrach: napięcie 5 V, prąd 1–3 A.
>
> Zaleca się pełne naładowanie baterii przed pierwszym użyciem urządzenia.

6.4. Montaż lokalizatora na obroży

Wybierz obrożę o odpowiednim rozmiarze (obroża nie jest dołączona do zestawu), umieść ją w silikonowym zapięciu, a następnie za pomocą zapięcia zamocuj lokalizator na obroży.

[image]

[image]

[image]

7. Aplikacja CoolPet

7.1. Instalacja aplikacji

Wyszukaj aplikację „CoolPet” w App Store, Google Play albo zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację.

Google play

[image]

App store

[image]

7.2. Dodawanie lokalizatora do sieci

Krok 1

Po zainstalowaniu aplikacji zarejestruj się i zaloguj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.

Krok 2

Naciśnij przycisk dodawania lokalizatora w aplikacji, a następnie zeskanuj kod QR/kod kreskowy znajdujący się na tylnej stronie urządzenia lub wprowadź numer ID ręcznie, aby powiązać lokalizator z kontem. [image]

7.3. Pakiet subskrypcyjny

Lokalizator P5 4G działa wyłącznie z wbudowaną kartą SIM i subskrypcją, dzięki czemu masz pewność, że wszystko będzie działało od razu po uruchomieniu.

Co ważne – pierwszy rok korzystania z aplikacji i subskrypcji otrzymujesz całkowicie za darmo. Oznacza to, że przez pierwsze 12 miesięcy możesz korzystać ze wszystkich funkcji lokalizatora P5 4G **bez dodatkowych opłat**.

> Po zakończeniu darmowego okresu koszt subskrypcji wynosi ok. 40 zł/miesiąc lub ok. 30 zł/miesiąc przy wyborze korzystniejszej subskrypcji rocznej.

Pierwszy rok za 0 zł, a później jedna prosta opłata = pełna funkcjonalność bez ukrytych kosztów.

> Jeśli aplikacja informuje, że lokalizator nie został aktywowany, upewnij się, że urządzenie zostało prawidłowo włączone, i sprawdź stan wskaźnika świetlnego zgodnie z punktem 6.2. Po ustabilizowaniu się sygnału spróbuj ponownie skonfigurować subskrypcję.

---

8. Rozwiązywanie problemów

W razie problemów w trakcie użytkowania skorzystaj z poniższej tabeli.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie offline	Lokalizator nie jest włączony	Włącz urządzenie zgodnie z instrukcją uruchamiania
Urządzenie offline	Słaby sygnał	Przenieś urządzenie w miejsce z lepszym zasięgiem sygnału i obserwuj stan

Urządzenie offline	Poza zasięgiem sieci operatora	Udaj się na obszar objęty zasięgiem sieci operatora
Urządzenie offline	Karta SIM nieaktywna	Sprawdź, czy pakiet subskrypcyjny nie wygasł
Brak pozycjonowania	Obszary zasłonięte – np. w pobliżu wysokich budynków, wewnątrz pomieszczeń lub w piwnicach – mają słaby lub żaden sygnał GPS	Przenieś urządzenie na otwarty teren w celu pozycjonowania GPS
Niedokładne pozycjonowanie	Obszary zasłonięte – np. w pobliżu wysokich budynków, wewnątrz pomieszczeń lub w piwnicach – mają słaby lub żaden sygnał GPS	Przy słabym sygnale GPS urządzenie korzysta z innych metod lokalizacji – pewne odchylenia są wówczas normalne
Nie można uruchomić urządzenia	Niski poziom baterii	Podłącz urządzenie do ładowania, a następnie spróbuj włączyć ponownie

---

9. FAQ - Najczęściej zadawane pytania

1. Jak długo trwa pełne naładowanie lokalizatora?

Pełne naładowanie urządzenia trwa około **2 godzin** przy użyciu zgodnej ładowarki o parametrach 5 V/1–3 A.

---

2. Jak długo lokalizator działa na jednym ładowaniu?

Przy normalnym trybie pracy i codziennym spacerze na dystansie 2–3 km lokalizator wytrzymuje na jednym ładowaniu około **25 dni**. Słabszy sygnał może skrócić ten czas.

---

3. Czy lokalizator jest wodoszczelny?

Tak, urządzenie posiada **100% wodoszczelność**, co pozwala na jego bezpieczne użytkowanie w różnych warunkach pogodowych.

---

4. Jaka jest dokładność pozycjonowania urządzenia?

Dokładność pozycjonowania wynosi **poniżej 10 metrów** w normalnych warunkach sygnału.

---

5. Co zrobić, gdy urządzenie pokazuje status „offline”?

Sprawdź, czy urządzenie jest włączone, czy znajduje się w zasięgu sieci operatora oraz czy pakiet subskrypcyjny jest aktywny. Szczegóły znajdziesz w punkcie 8.

---

6. Dlaczego pozycjonowanie jest niedokładne lub niedostępne?

Obszary zasłonięte, takie jak wnętrza budynków, piwnice czy okolice wysokich budynków, osłabiają sygnał GPS. W takich miejscach zalecane jest przeniesienie zwierzęcia w otwarty teren.

---

7. Jak zamontować lokalizator na obroży zwierzęcia?

Umieść obrożę w silikonowym zapięciu dołączonym do zestawu, a następnie zamocuj nim lokalizator na obroży zgodnie z opisem w punkcie 6.4. Obroża nie wchodzi w skład zestawu.

---

8. Jak połączyć lokalizator z aplikacją CoolPet?

Zainstaluj aplikację CoolPet, zarejestruj konto, a następnie zeskanuj kod QR znajdujący się na tylnej stronie urządzenia lub wprowadź numer ID ręcznie, aby powiązać lokalizator – szczegóły w punkcie 7.2.

---

9. Co oznacza migająca niebieska i żółta dioda jednocześnie?

Oznacza to, że urządzenie wciąż wyszukuje sygnał sieciowy i satelitarny. Przenieś lokalizator w otwarty teren i odczekaj 3–6 minut, aż sygnał się ustabilizuje.

Dziękujemy za wybór naszego produktu! W razie pytań – skontaktuj się z naszym **Działem Obsługi Klienta**.