Instrukcja obsługi

Podsłuch

Model: GSM N9+

Opis produktu

Podsłuch **GSM N9+** to kompaktowe urządzenie pozwalające na zdalny odsłuch otoczenia przy użyciu sieci GSM. Wystarczy włożyć kartę SIM, aby moduł był gotowy do pracy.

Urządzenie oferuje dwie główne funkcje:

1. **Połączenie zwrotne** – zadzwoń na numer karty SIM w podsłuchu, a natychmiast usłyszysz dźwięki z pomieszczenia (zasięg mikrofonu do około 5-7 m).
2. **Aktywacja głosowa** – gdy mikrofon wykryje dźwięk ≥ 45 dB, moduł sam oddzwoni na Twój telefon.

Wymagania dotyczące karty SIM

- Karta powinna posiadać możliwość odbierania i wykonywania połączeń oraz możliwość SMS'owania. Karta powinna być zaopatrzana w pakiet rozmów i SMS'ów lub powinna być doładowana odpowiednią ilością środków.
- Przed montażem prosimy zweryfikować czy karta posiada **zdjętą blokadę PIN**.

Ładowanie i czas pracy

1. Podłącz przewód USB do urządzenia, a drugi koniec do ładowarki 5 V / 1 A lub portu USB komputera.
2. Pełne ładowanie trwa ok. **2 h** i wystarcza na:
   - **5 godzin** ciągłego nasłuchu, **lub**
   - do **12 dni** w trybie czuwania (w przypadku dezaktywowanej funkcji oddzwaniania).
3. Podczas ładowania dioda LED miga na czerwono; gdy świeci ciągłym światłem – bateria jest w pełni naładowana.

Jak włączyć urządzenie

1. Wsuń kartę w formacie **nano-SIM** do gniazda zwracając uwagę na ułożenie karty. (strona z stykami powinna być skierowana do urządzenia)
2. Urządzenie podłączyć do komputera za pomocą przewodu USB z zestawu.
3. W tym momencie urządzenie przechodzi wstępną konfigurację.
4. Gdy niebieska dioda LED zacznie migać będzie to sygnalizować skonfigurowanie urządzenia.
5. Zadzwoń na numer karty SIM, aby sprawdzić odsłuch.
6. Po pomyślnym teście urządzenie można odłączyć od komputera.

Komendy SMS

Komenda	Treść SMS	Odpowiedź zwrotna*	Działanie

Włącz mikrofon	`1111`	`OK, Mic On` (ang. *mikrofon włączony*)	Aktywuje mikrofon i oddzwanianie
Wyłącz mikrofon	`0000`	`OK, Mic Off` (ang. *mikrofon wyłączony*)	Dezaktywuje mikrofon i oddzwanianie

*Odpowiedź przychodzi w formie SMS w ciągu kilkunastu sekund.

Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Sieć GSM	850/900/1800/1900 MHz
Bateria	450 mAh · Li-ion (ładowalna)
Zasięg mikrofonu	5 – 7 m (promień)
Czas pracy ciągłej	~5 h
Czas czuwania (Voice Control On)	2 – 3 dni
Czas czuwania (Voice Control Off)	10 – 12 dni
Obudowa	Plastik formowany, czarna
Wymiary / waga	44 × 33 × 13 mm / 20 g

Najczęstsze pytania (FAQ)

Pytanie	Odpowiedź
Nie otrzymuję odpowiedzi na SMS. Co robić?	Sprawdź, czy karta SIM jest aktywna, ma środki na koncie i jest **bez PIN**.
Urządzenie szybko się rozładowuje.	Wyłącz aktywację głosową (`0000`), gdy nie jest potrzebna.
Czy urządzenie obsługuje sieci LTE/4G?	Nie. Działa wyłącznie w sieciach **2G GSM**.
Jak przywrócić ustawienia domyślne?	Wyjmij kartę SIM, odczekaj 30 s, włóż ponownie.

Uwagi prawne

Podsłuch bez zgody nagrywanych osób może być **nielegalny**.
Przed użyciem sprawdź obowiązujące przepisy w Twoim kraju.
Producent i sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za niezgodne z prawem zastosowanie urządzenia.

Dziękujemy za wybór naszego produktu! W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym **Działem Obsługi Klienta**