appartme



Gniazdko elektryczne

APRM-05-011

Instrukcja obsługi

1. Opis produktu 3
1.1. Cechy włącznika dopuszkowego 3
1.2. Zawartość zestawu 3
1.3. Wygląd urządzenia 3
2. Montaż 4
2.1. Instrukcja podłączenia urządzenia 4
2.2. Schemat podłączenia urządzenia 4
2.3. Sygnalizacja stanu urządzenia 5
3. Korzystanie z aplikacji Appartme do sterowania urządzeniem 5
3.1. Logowanie do aplikacji Appartme 6
3.2. Dodawanie urządzenia do aplikacji Appartme 6
3. Rozwiązywanie problemów 6
3.1. Jak zresetować gniazdko? 6
3.2. Nie mogę dodać urządzenia do aplikacji 7
3.3. Nie mogę sterować urządzeniem z aplikacji 7
4. Specyfikacja techniczna 8
5. Normy i przepisy 8
6. Warunki gwarancji 9

1. Opis produktu

Gniazdko elektryczne od Appartme to inteligentne urządzenie pozwalające kontrolować podłączone sprzęty domowe za pomocą aplikacji mobilnej oraz śledzić ich pobór mocy.

1.1. Cechy włącznika dopuszkowego

- Minimalistyczny design
- Zdalne sterowanie
- Pasuje do typowych instalacji elektrycznych

1.2. Zawartość zestawu

- Gniazdko elektryczne
- Śruby montażowe
- Instrukcja obsługi

1.3. Wygląd urządzenia



Przód



Tył

2. Montaż


Uwaga!

Urządzenie pod napięciem. Przed montażem należy odłączyć prąd i upewnić się, że prąd został odłączony za pomocą miernika lub próbnika napięcia. Podczas montażu należy zachować najwyższą ostrożność.

2.1. Instrukcja podłączenia urządzenia

1. Odepnij przedni panel włącznika za pomocą śrubokręta
2. Podłącz przewody zgodnie ze schematem (patrz rozdział 2.2 Schemat podłączenia urządzenia)
3. Włóż urządzenie do puszki
4. Przykręć urządzenie do puszki
5. Przypnij przedni panel do urządzenia zaczynając od góry
6. Włącz zasilanie gniazd. Jeżeli gniazdko zostało zainstalowany poprawnie, diody na przycisku RESET zacznie migać

2.2. Schemat podłączenia urządzenia



PRZEWÓD NEUTRALNY

PRZEWÓD POD NAPIĘCIEM

UZIEMIENIE

2.3. Sygnalizacja stanu urządzenia

Wskaźnik Wi-Fi	Oznaczenie
Nie świeci	Urządzenie połączone z aplikacją mobilną
Miga wolno	Urządzenie nie jest połączone z siecią Wi-Fi
Miga szybko	Trwa łączenie urządzenia z aplikacją mobilną
Miga raz na 3 sekundy	Urządzenie jest gotowe do parowania

3. Korzystanie z aplikacji Appartme do sterowania urządzeniem

Sterowanie włącznikiem dotykowym odbywa się poprzez naciskanie przycisków na panelu przednim oraz z poziomu aplikacji mobilnej Appartme.

Aby pobrać aplikację Appartme, zeskanuj poniższy kod QR.

Aplikację możesz także pobrać ze Sklepu Google Play, App Store lub HUAWEII AppGallery
Linki do aplikacji w sklepach znajdziesz na www.appartme.pl/getapp

3.1. Logowanie do aplikacji Appartme

1. Uruchom aplikację Appartme
2. Zaloguj się do swojego konta Appartme.
   Jeśli nie posiadasz konta Appartme, możesz zalogować się z użyciem konta Google lub Apple, lub zarejestrować nowe konto Appartme.
   Rejestrując nowe konto, podaj adres e-mail, hasło oraz zaakceptuj regulamin aplikacji.
   Wiadomość z linkiem aktywacyjnym zostanie automatycznie wysłana na podany adres e-mail.
   Potwierdź chęć rejestracji klikając w link znajdujący się w wiadomości

3.2. Dodawanie urządzenia do aplikacji Appartme

1. Zamontuj Gniazdko elektryczne (patrz rozdział 2 - Montaż)
2. Uruchom aplikację Appartme
3. Wejdź na zakładkę **Urządzenia**
4. Kliknij **Dodaj urządzenie**
5. Wybierz **Gniazdko elektryczne** z listy
6. Podążaj za instrukcjami w aplikacji

3. Rozwiązywanie problemów

3.1. Jak zresetować gniazdko?

Przytrzymaj przycisk RESET przez 10 sekund

3.2. Nie mogę dodać urządzenia do aplikacji

Podczas dodawania urządzenia do aplikacji upewnij się, że:

a. Telefon z aplikacją i urządzeniem pozostają w niewielkiej odległości
b. Sieć do której próbujesz dodać urządzenie ma częstotliwość 2,4GHz
c. Wi-Fi telefonu z aplikacją jest włączone
d. Wprowadzone hasło do sieci jest poprawne
e. Router działa poprawnie i możesz połączyć się z internetem
f. Jakość połączenia z internetem jest wysoka
g. Urządzenie ma zasilanie. Sprawdź, czy obwód elektryczny jest włączony. Sprawdź przewody podłączone do urządzenia za pomocą miernika lub próbnika napięcia

3.3. Nie mogę sterować urządzeniem z aplikacji

Podczas sterowania urządzeniem z aplikacji upewnij się, że:

a. Telefon ma połączenie z internetem w paśmie 2.4GHz.
b. Nazwa lub hasło sieci do której jest podłączone urządzenie nie uległo zmianie. W przypadku zmiany nazwy lub hasła do sieci urządzenie należy dodać ponownie do aplikacji.
c. Router jest w stanie nawiązać i utrzymać stabilne połączenie internetowe o paśmie 2.4 GHz.

4. Specyfikacja techniczna

Zasilanie	AC 100-240V 50/60Hz
Wyjście	16A
Standard Wi-Fi	2,4Ghz
Wymiary	86*86*44mm

5. Normy i przepisy

Uwaga!

Ten produkt nie jest zabawką. Trzymać poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

Deklaracja zgodności

Slabs Services Sp. z o.o., niniejszym oświadcza, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.manuals.appartme.pl

Zgodność z dyrektywą WEEE

Urządzenia oznaczonego tym symbolem nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Obowiązkiem użytkownika jest dostarczenie zużytego urządzenia do wyznaczonego punktu recyklingu.

6. Warunki gwarancji

1. S-Labs Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 30-314, ul. Dworska 1A/1U, KRS: 0000568209, NIP: 9452185706, REGON: 362085817 (dalej: “Producent”)
2. Slabs Services Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Dworska 1A/1A, 30-314, KRS: 0000839426, NIP: 6762580105, REGON: 385976300 (dalej “Dystrybutor”) udziela gwarancji, że sprzedawane urządzenie (“Urządzenie”) wolne jest od was materiału i wykonania.
3. Szczegółowe warunki gwarancji dostępne są po zeskanowaniu kodu