



1. Przycisk zasilania
2. Wyświetlacz
3. Opaska

Metoda ładowania

1. Ładu zegarek przez dwie godziny przez pierwszy użyty c.n.
2. Magnetyczne ładowanie: użyj kabla magnetycznego, aby naładować zegarek, tak jak to pokazano poniżej.



Instalowanie aplikacji

Zeskanuj poniższy kod QR lub wyszukaj aplikacji „GloryFit” w AppStore lub Google Play.



Wymagania systemowe: Android 4.4, iOS 8.0 lub nowsze. Bluetooth 4.0.

BW-HL3

Monitorowanie tlenku we krwi

Po aktywowaniu, biała dioda zegarka będzie migać. Dane są aktualizowane co ok. 10 sekund. Przesuń ekran aby zatrzymać pomiar.



Tryb sportu

Do wyboru jest 7 rodzajów trybów. Naciśnij na wybrany sport/cwiczenie, aby rozpocząć zbieranie danych. Po zakończeniu, ćwiczeń możesz przejrzeć dane w aplikacji.



Pogoda

Wyświetla temperaturę oraz pogodę w ciągu dnia.



Odbieranie wiadomości

Wyświetla do 8 ostatnich otrzymanych wiadomości.



Stoper



Szukanie telefonu

Przytrzymaj „Find” i wójt telefon będzie wibrował lub wyda dźwięk (zegarek musi być połączony z telefonem).



Monitorowanie snu

Pełniej: „Je jaśność snu... Należy nosić zegarek podczas spania, aby funkcja działała. Zegarek domyślnie rejestruje od 20:00 do 12:00.

Ustawienia



Przywróć: przywróca ustawienia fabryczne i czasu dane.
O urządzeniu: wyświetla nazwę Bluetooth, adres MAC oraz wersję.
Jaśność: dostosowuje jaśność ekrana.
Wyłączanie: wyłącza zegarek.

Wiadomości



Zegarek może przypominać o wiadomościach z 21 różnych aplikacji (Facebook, WhatsApp, Twitter, Line, WeChat, QQ...), dołączył jest, połączony z telefonem.

Parowanie się z zegarkiem

1. Włącz funkcje Bluetooth na swoim telefonie.
 2. Zruchnij aplikację „GloryFit”
 - Wyświetlenie, które chcesz dodać
 - Naciśnij „Search”
 - Poraz się z urządzeniem
- Uwaga: Podczas parowania, upewnij się że nazwa Bluetooth jest taka sama jak nazwa zegarka. Możesz sprawdzić nazwę Bluetooth w ustawieniach (Settings -> About).

Główne funkcje

Zegar, licznik kroków, licznik dystansu, spala kalorii, monitorowanie snu, monitorowanie pracy serca, informowanie o połączeniu, alarm, ostrzeżenie o zbyt długim czasie siedzenia, odbieranie wiadomości oraz inne funkcje.

Języki

Zegarek obsługuje następujące języki: Chiński, Angielski, Japoński, Niemiecki, Włoski, Francuski oraz 16 innych.
 Aplikacja obsługuje następujące języki: Rosyjski, Indonezyjski, Niemiecki, Włoski, Czeski, Japoński, Francuski, Chiński (uproszczony), Chiński (tradycyjny), Angielski, Portugalski, Hiszpański, Arabski, Koreański.

Sterowanie

Włączenie: przytrzymaj boczny przycisk przez 3s
 Wyłączenie: przytrzymaj ekran przez 3s
 Powrót do głównego ekranu: naciśnij raz na dowolnym ekranie
 Obsługa: przesuń ekran w lewo lub prawo, aby się przesuwać. Jeśli obecny ekran ma kolejną stronę, naciśnij raz więcej, aby w nią przejść. Przesuń w prawo, aby powrócić do poprzedniego menu.

Synchronizacja danych

Gdy zegarek oraz telefon się sparują, zegarek automatycznie synchronizuje czas oraz informacje o twoich ćwiczeniach z telefonem.

Połączenia przychodzące

W aplikacji możesz włączyć przyzwoinicenie o połączeniach przychodzących na zegarku oraz inne opcje opóźnione przypomnienie, odrzucanie połączeń lub wyświetlanie danych.



Ostrzeżenie o długim czasie siedzenia

Ustaw czas, po jakim zegarek ma ci przypomnieć o wstaniu.



Alarm

Ustaw alarm w aplikacji. Zegarek będzie wibrował o ustalonej godzinie.



Panel nawigacyjny



Stłucanie telefonu: naciśnij, aby wyszukać telefon. Telefon będzie wibrował. Lb wyda dźwięk (zegarek musi być połączony z telefonem).
 Jaśność: dostosowuje jaśność ekranu (4 poziom).
 O urządzeniu: wyświetla nazwę urządzenia, adres MAC oraz wersję.

Przełączanie głównego interfejsu

Do wyboru są trzy tarcze zegarka. Przytrzymaj ekran główny ekran przez 3s i następnie przesuń w lewo lub prawo aby wybrać nowy wygląd. Dotknij ponownie, aby zatwierdzić powrót do ekranu głównego.



Licznik kroków

Liczy kroki, dystans oraz spalane kalorie. Liczba kroków zeruje się każdego dnia o północy. Historię można zobaczyć w aplikacji.



Monitorowanie pracy serca

Po aktywowaniu, biała dioda zegarka będzie migać. Dane są aktualizowane w aplikacji co ok. 15 sekund. Przesuń ekran, aby zatrzymać pomiar. Możesz też włączyć stały, 24-godzinny pomiar w aplikacji.



Monitorowanie ciśnienia

Po aktywowaniu, biała dioda zegarka będzie migać. Dane w aplikacji są aktualizowane co ok. 40s. Przesuń ekran, aby zatrzymać pomiar.



Inne funkcje

- Włączenie ekranu podnoszenia ręk (można włączyć w aplikacji)
- Tryb Nie przeszkadzać: można włączyć w aplikacji. W podanym czasie zegarek nie będzie wibrował i nie będzie wysyłał wiadomości.
- Wykonywanie zdjęć przez urządzenie można włączyć w aplikacji (bądź ręcznie, klikając na urządzenie wykona zdjęcie po 3 sekundach).
- Wyświetlanie zegarka można włączyć w aplikacji. Zegarek będzie wibrował.
- Odczytanie SMS: można włączyć w aplikacji. Gdy telefon otrzyma wiadomość SMS, zegarek się o tym poinformuje.
- Wyświetlanie kanału wiadomości: ustaw do jakiego czasu zegarek ma zgłaszać 5s, 10s lub 15s.
- System czasu pracy: ustaw w aplikacji, czy zegarek ma wyświetlać czas 24-godzinny czy 12-godzinny.
- Język: możesz wybrać wśród 16 dostępnych języków.

Parametry

Płyta główna: Realtek8762C
 Pojemność akumulatora: 180mAh (polimerowy)
 Wyświetlacz: 1.28 cali TFT
 Czas pracy: 5-7 dni
 Rozmiar tarczy: 240*240dpi
 Sposób synchronizacji: Bluetooth 5.0
 Waga: 62g
 Temperatura robocza: 10C - 50°C
 Wymiary urządzenia: 65*137mm
 Zawartość zestawu: zegarek, kabel magnetyczny, instrukcja
 Materiał obudowy: skóra
 Kompatybilność: iOS 8.0 + Android 4.4 lub nowsze

Wszystkie prawa zastrzeżone.
 Nie kopiuj i nie rozpowszechniaj bez pisemnej zgody BLITZWOLF.
 Kopowanie i dystrybucja w celach komercyjnych, całości lub części jest surowo zabronione.