gosund

INTELIGENTNA LAMPA SUFITOWA LB12

Instrukcja obsługi

Kontrola za pomocą aplikacji | Obsługa kontrola | RGB | Scenariusze świetlne | Oszczędność energii | 2700-6500 K

01

PARAMETR

INTELIGENTNA LAMPA SUFITOWA
Model: LB12
Napięcie znamionowe: 85-265V, 50/60Hz
Moc: 36W
Tryb oświetlenia: RGB+CW
Strumień świetlny: 2400lm
Temperatura pracy: -25°C-45°C
Zakres częstotliwości: 2400-2483.5MHz
Maksymalna moc nadawcza Wi-Fi (dBm): 5.68m

WPROWADZENIE DO PRODUKTU

Funkcja można ustawiać bezpośrednio za pomocą pilota zdalnego sterowania.
Jasność, kolorowość, temperatury barwowej i kolorów RGB.
Inteligentna lampa sufitowa z pilotem, idealna do sypialni, salonu, gabinetu, balkonu, kina domowego.

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA 2.4G

1. Króćkie naciśnięcie włączenie światła
2. Długie naciśnięcie gdy światło jest włączone, przyciemnij światło, gdy światło jest wyłączone, ustaw na stałe ciepłe światło po ostatnim poziomie jasności
3. Krótkie naciśnięcie włączenie światła
4. Długie naciśnięcie gdy światło jest włączone, przyciemnij światło, gdy światło jest wyłączone, ustaw na stałe zimne światło po ostatnim poziomie jasności
5. Zwiększenie jasności
6. Zmniejszenie jasności
7. Zwiększenie temperatury barwowej
8. Zmniejszenie temperatury barwowej
9. Tryb oświetlenia: Gradient (domyślnie), sekund, a lampka wejdzie w tryb parowania WiFi
10. Stałe/zmiana koloru RGB
11. Tryb oświetlenia: Zmiana koloru RGB
12. Tryb oświetlenia: Łączenie, spotkanie i rozpraszanie RGB
13. Tryb oświetlenia: Łączenie, spotkanie i rozpraszanie RGB
14. Tryb oświetlenia: Kolorowy
15. Opóźnienie wyłączenia światła przez 60s

02

UWAGA

- Ostrzeżenie: Nie dotykaj bezpośrednio diody LED, aby uniknąć zanieczyszczenia powierzchni soczewki, co wpłynie na jakość światła.
- Zanim zaczniesz montować lampę, upewnij się, że zasilanie jest wyłączone, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- Montaż powinien być wykonany przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje techniczne.
- Nie demontuj ani nie naprawiaj produktu samodzielnie, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem lub uszkodzenia produktu.
- Nie używaj produktu w środowisku wilgotnym, aby uniknąć ryzyka zwarcia lub innych zagrożeń.
- Nie wystawiaj produktu na bezpośrednie promieniowanie UV, aby uniknąć starzenia się materiałów i zmniejszenia trwałości produktu.
- Nie używaj produktu w środowisku o temperaturze poza zakresem -25°C do 45°C, aby uniknąć uszkodzenia produktu.
- Nie używaj produktu w środowisku o wysokim natężeniu pola elektromagnetycznego, aby uniknąć zakłóceń w działaniu produktu.
- Nie używaj produktu w środowisku o wysokim natężeniu pola elektromagnetycznego, aby uniknąć zakłóceń w działaniu produktu.
- Nie używaj produktu w środowisku o wysokim natężeniu pola elektromagnetycznego, aby uniknąć zakłóceń w działaniu produktu.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



Śruba do mocowania przykręconej x2 | Kołeczek x2 | Śruba do kołeczka x2

Nakrętka drucianą x2 | Plan zdalnego sterowania x1 | Instrukcja obsługi i montażu

03

KROKI INSTALACJI

1. Po wyjęciu produktu należy odkręcić podstawę mocującą od korpusu lampy (obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).



2. Zamocuj panel mocujący do sufitu, dostarczając dwa rodzaje śrub: a.Drobnej wkręt samogwintujący b.Duża śruba



Jeśli zamocujesz obciążenie, będziesz musiał użyć kołeczka i wkręcić śrubę w kołeczek. Jeśli montujesz na drewnie, możesz bezpośrednio wkręcić śrubę. Jeśli montujesz na betonie, musisz najpierw wiercić otwory, a następnie zamocować kołeczek.

3. Podłącz przewód AC L/N. Korzysta lampa jest wykonany z kwarcowej izolacji, nie ma potrzeby podłączania przewodu uziemiającego.

04

1. Zamontuj korpus lampy na podstawie mocującej, a następnie zakończ instalację.

Jak pobrać aplikację Gosund

Opcja 1: Wyszukaj "Gosund" w sklepie Apple APP Store lub GooglePlay
Opcja 2: Zeskanuj poniższy kod QR, aby przejść do strony pobierania.

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

Zarejestruj się i zaloguj za pomocą swojego adresu e-mail. Połącz swój telefon z siecią Wi-Fi (tylko 2.4 GHz).

Gosund
Sign in with Google
Sign in with Facebook
Sign in with Twitter
Sign in with Microsoft
Sign in with Amazon
Sign in with Apple
Sign in with Line
Sign in with Yahoo