

WEOFLY Tour

Instrukcja obsługi użytkownika

3. Po sparowaniu, słuchawki będą automatycznie łączyć się z telefonem, gdy tylko je włączysz.

Diagram of the back of the device showing various ports and controls:

- Przycisk ANC
- Port mikrofonu
- LED
- Port ładowania / Port audio AUX
- MFB
- Głośność „-”
- Głośność „+”

MFB	● Naciśnij i przytrzymaj (przez 2 sekundy), aby włączyć słuchawki ● Naciśnij i przytrzymaj (przez 3 sekundy), aby wyłączyć słuchawki ● Naciśnij szybko (3 razy), aby włączyć Asystenta głosowego ● Naciśnij krótko, aby zatrzymać lub wznowić odtwarzanie ● Naciśnij krótko, aby odebrać lub zakończyć połączenie ● Naciśnij i przytrzymaj (przez 2 sekundy), aby odrzucić połączenie
-----	--

Przycisk ANC	● Naciśnij krótko, aby włączyć ANC ● Naciśnij krótko, aby włączyć dźwięk otoczenia ● Naciśnij krótko, aby wyłączyć dźwięk otoczenia ● Podwójne kliknięcie, aby połączyć się z 2.4G (w stanie wyszukiwania lub połączonym) ● Podwójne kliknięcie, aby rozłączyć 2.4G (w stanie wyszukiwania lub połączonym)
Głośność „+”	● Naciśnij i przytrzymaj (przez 2 sekundy), aby odtworzyć następny utwór ● Naciśnij krótko, aby zwiększyć głośność
Głośność „-”	● Naciśnij i przytrzymaj (przez 2 sekundy), aby odtworzyć poprzedni utwór ● Naciśnij krótko, aby zmniejszyć głośność

Ładowanie	Czerwona dioda świeci się ciągle
Ładowanie zakończone / Sparowane	Dioda LED wyłączona
Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania	Czerwona dioda miga co kilka sekund
Włączone i oczekujące na parowanie	Czerwona i niebieska dioda migają naprzemiennie
ANC włączone / Dźwięk otoczenia	Zielona dioda świeci się ciągle
Dźwięk otoczenia wyłączony	Dioda LED wyłączona

Model produktu	Tour
Wersja Bluetooth	5.4
Zasięg Bluetooth	≤10 m
Czas odtwarzania (ANC wyłączone)	około 80 godzin (przy poziomie głośności 50%)
Czas odtwarzania (ANC włączone)	około 50 godzin (przy poziomie głośności 50%)
Czas rozmowy	około 70 godzin
Czas czuwania (ANC wyłączone)	do 580 godzin
Czas czuwania (ANC włączone)	do 70 godzin
Pojemność baterii	800 mAh
Port ładowania	USB Type-C
Napięcie wejściowe	5V / 400 mA
Czas ładowania	4 godziny
Waga netto	229 g

PL