

2W1 SZYBKA ŁADOWARKA EV

PLUG & PLAY - OBSŁUGA PROSTA JAK NIGDY WCZEŚNIEJ

Funkcjonalność Plug & Play to jedna z wielu zalet ładowarki – ładowanie pojazdu rozpoczyna się automatycznie po podłączeniu ładowarki do auta. Aby zakończyć ładowanie, wystarczy odłączyć wtyczkę ładowania od samochodu.

Modele aut obsługujące ładowanie prądem 22kW: BMW i3. Renault Zoe. Tesla Model S. Tesla Model X, Lotus Eletre S/Renault, Lightyear 0, Smart #1 Brabus, Nissan Leaf e+, Porsche Taycan, Renault Scenic E-Tech

1. PRZENOŚNA SZYBKA ŁADOWARKA EV

Standardowa wtyczka europejska (czerwona CEE) 3 Fazy, Adapter z CEE na Schuko 1 Faza

Długość kabla: 7 metrów

Częstotliwość: 50Hz/60Hz

Znamionowe napięcie wejściowe/wyjściowe: 1 Faza 85-250 V AC, 3 Fazy 85-380 V AC

Prąd znamionowy: domyślnie 16A, regulowany w zakresie 8/10/13/16/20/24/32A

Moc znamionowa: do 22 kW przy 3 fazach (7,4 kW przy 1 fazie)

Zabezpieczenie różnicowoprądowe: TypeA+DC 6mA (30mA AC RCD + 6mA DC RCD)

Stopień ochrony IP: IP55

Temperatura pracy: -20°C~+60°C

Wysokość pracy: <2000m

Moc statyczna: <2.5W

Rezystancja izolacji kabla: > 1000MΩ (DC500V)

Rezystancja kontaktu: 0,5 mΩ MAX

Klasa ogniowa obudowy: UL94V-0

Rozmiar wiązki przewodów: 5*6mm²+1*0.5mm²

Wyświetlacz LED pokazujący temperaturę, czas ładowania i rzeczywisty pobór prądu. Posiada ochronę przed wyciekami, ochronę przed przepięciem lub niskim napięciem, zabezpieczenie przed przeciążeniem, ochronę odgromową, ochronę przed przegrzaniem

2. ADAPTER PLATINET TYPE 2 DO SCHUKO

To świetne rozwiązanie pomagające skuteczniej ładować Twój samochód, motocykl czy inny pojazd elektryczny nawet w domu, bez dodatkowego montażu czy pomocy instalatora. Kabel posiada wtyk Schuko z jednej strony, z drugiej zaś wtyk TYPE-2, dzięki temu podłączenie adaptera do Twojej ładowarki i gniazda sieciowego jest niezwykle proste, zarówno w domu, w miejscu publicznym, na wyjeździe. Długość kabla to 30 cm.



CEE to Schuko Adapter



TYPE 2

32A

22kW

DŁUGOŚĆ
KABLA 7m



 **platinet**