



HAVIT



BEZPRZEWODOWE SŁUCHAWKI
STEREO TW956

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Produkt i akcesoria



Słuchawki douszne *2



Etui ładujące *1



2 pary nakładek na uszy
(rozmiary L/S, M zamontowane)



Kabel ładujący
Type-C *1



Instrukcja obsługi *1



Certyfikat jakości *1

1

Opis konstrukcji produktu



Wskaźnik LED słuchawek
Wielofunkcyjny przycisk (MFB)



Przycisk
przełącznika
Port ładowania

Sposób noszenia

Delikatnie wsuń słuchawki do uszu, a następnie dostosuj je dla odpowiedniego komfortu.



2

Podstawowe funkcje

1. Pierwsze użycie

Włóż słuchawki do etui ładującego.
Przytrzymaj przycisk przełącznika, aby włączyć etui.
Trzykrotnie kliknij przycisk przełącznika, aby sparować słuchawki z etui.

2. Włączanie i połączenie Bluetooth

Otwórz etui ładujące, a słuchawki automatycznie się włączą.
Słuchawki wejdą w tryb parowania automatycznie – wskaźnik jednej słuchawki zacznie migać na niebiesko.

Włącz Bluetooth na swoim urządzeniu i wybierz 'HAVIT TW956' zgodnie z instrukcjami telefonu.
Tryb parowania trwa 3 minuty. Jeśli nie zdasz się sparować urządzeń, uruchom je ponownie i powtórz powyższe kroki.

*Uwaga:

a). HAVIT TW956 zapamiętuje poprzednio podłączone urządzenia. Po włączeniu słuchawki próbują ponownie połączyć się z wcześniej podłączonymi urządzeniami.
b). HAVIT TW956 rozłączy się, gdy znajdzie się poza zasięgiem działania Bluetooth. Słuchawki douszne połączą się ponownie automatycznie po powrocie do zasięgu w ciągu 3 minut.

3

3. Wyłączanie

Umieść słuchawki w etui ładującym i zamknij pokrywę.

4. Obsługa połączeń

Odbieranie połączenia: Dwukrotne dotknięcie lewego lub prawego przycisku MFB.
Zakończenie połączenia: Dwukrotne dotknięcie lewego lub prawego przycisku MFB.
Odrzucenie połączenia: Długie przytrzymanie lewego lub prawego przycisku MFB przez 1 sekundę.

5. Asystent głosowy

Czterokrotne naciśnięcie lewego lub prawego przycisku MFB aktywuje asystenta głosowego.

6. Tryb gry

Obie słuchawki działają: Trzykrotne dotknięcie lewego przycisku MFB.
Pojedyncza słuchawka działa: Trzykrotne dotknięcie przycisku MFB na pracującej słuchawce.

7. Tryb ANC (Aktywna redukcja hałasu)

Trzykrotne dotknięcie prawego przycisku MFB przełącza tryby: 'Dźwięk otoczenia' – 'ANC WŁĄCZONY' – 'ANC WYŁĄCZONY'.

4

8. Odtwarzanie muzyki

Odtwarzanie/Pauza: Dwukrotne naciśnięcie lewego lub prawego przycisku MFB.
Poprzedni utwór: Długie przytrzymanie lewego przycisku MFB przez 1 sekundę.
Następny utwór: Długie przytrzymanie prawego przycisku MFB przez 1 sekundę.

Obsługa etui ładującego

Włączanie/wyłączanie ekranu: Naciśnięcie przycisku przełącznika.
Regulacja głośności: Zmiana poziomu od 0 do 16.
Przełączanie trybów EQ: Wybór pomiędzy BALANCE, BASS, STUDIO, JAZZ, VOCAL.
Znajdź moje słuchawki: Emisja dźwięku w celu lokalizacji (słuchawki nie mogą być w uszach).
Sterowanie aparatem: Po podłączeniu do telefonu kliknięcie ikony robi zdjęcie.

Ładowanie

Używaj dostarczonego kabla Type-C do ładowania etui.
Podłącz do komputera lub ładowarki ściennej.

Resetowanie ustawień fabrycznych

Jeśli słuchawki mają problemy z połączeniem, wykonaj resetowanie.
Włącz słuchawki, a następnie naciśnij i przytrzymaj jednocześnie lewy i prawy przycisk MFB cztery razy.

5

Wskaźniki słuchawek zamigają 3 razy, a następnie słuchawki wejdą w tryb parowania.
Wyszukaj 'HAVIT TW956' na telefonie i połącz się ponownie.

Specyfikacja

Wersja Bluetooth: V5.4
Zasięg Bluetooth: 10m (bez przeszkód)
Bateria słuchawek: 50mAh
Bateria etui ładującego: 500mAh
Czas odtwarzania: 7 godzin (60% głośności) / 6 godzin z ANC włączonym
Czas rozmów: 5 godzin
Czas ładowania etui: około 2,5 godziny
Rozmiar głośnika: 10 mm
Pasmo przenoszenia: 20Hz-20kHz
Napięcie wejściowe/prąd: DC 5V/1A
Port USB: Type-C

Ostrzeżenia

1. Proszę postępować zgodnie z instrukcją obsługi.
2. Ładować urządzenie napięciem nieprzekraczającym DC 5V/1A.
3. Nie używać słuchawek w pobliżu wody.
4. Trzymać z dala od źródeł ciepła.
5. Nie ustawiać maksymalnej głośności przez długi czas.
6. W razie uszkodzenia skontaktować się z serwisem, nie próbować naprawy na własną rękę.
Nie zatykać portów słuchawek, takich jak port ładowarki, port LED, mikrofon itp.

6



www.havitsmart.com